

Gyakori Kyocera hibakódok

Hibakód	Leírás
C0030	Fax PWB probléma. A faxeszoftverrel történő feldolgozás szoftver- vagy hardverproblémák miatt le van tiltva.
C0060	Fő PWB típus eltérési hiba.
C0070	Fax PWB inkompatibilitás-észlelési probléma. A faxeszoftver nem kompatibilis a fő PWB szoftverrel.
C0130	Fő PWB EEPROM biztonsági mentési memóriaeszköz probléma. Az EEPROM nem írható vagy olvasható.
C0140	Fő PWB EEPROM biztonsági mentési memória adatprobléma. Rendellenes olvasási adatok az EEPROM-ból.
C0150	Motor PWB EEPROM biztonsági mentési memóriaeszköz probléma. Az EEPROM nem írható vagy olvasható.
C0160	Motor PWB EEPROM biztonsági mentési memória adatprobléma. Rendellenes olvasási adatok az EEPROM-ból. Az olvasási és írási adatok nem egyeznek ötször egymás után.
C0170	Másolás számít probléma. A rendszer ellenőrző összeg hibát észlel a fő és a motor biztonsági mentési memóriájában a másolásszámlálók számára.
C0180	Gépszám eltérési hiba. A gépszám nem egyezik a fő és a motor PWB-jén
C0600	A fő PWB DIMM modul helytelenül van telepítve.
C0610	Fő PWB DIMM hiba

C0630	A tömörített, kicsomagolt, elforgatott, áthelyezett vagy törölt képadatok DMA átvitele nem fejeződik be meghatározott időn belül.
C0640	A merevlemezhez nem lehet hozzáférni
C0700	Az opcionális CF biztonsági mentés nem megfelelő.
C0800	Képfeldolgozási probléma. A JAM05 kétszer észlelhető.
C0830	Fax Flash ROM programterület ellenőrzőösszeg hiba
C0870	Fax PWB a fő PWB nagy kapacitású adatátviteli probléma.
C0880	Fax PWB program archív probléma.
C0920	A fax biztonsági mentési adatai nem őrződnek meg.
C1010	Kazetta #1 Lift Motor hiba. Meghaladja a 12 másodperces működést vagy az 500 ms túláramot.
C1020	Kazetta #2 Lift Motor hiba. Meghaladja a 12 másodperces működést vagy az 500 ms túláramot.
C1030	PF-700 opcionális kazetta #3 emelőmotor hiba.
C1040	PF-700 opcionális kazetta #4 emelőmotor hiba.
C1100	PF-750 (bal oldali) 1. emelőmotor hiba. Túláram meghaladja az 1 másodpercet.
C1110	PF-750 (jobb) 2. emelőmotor hiba. Túláram meghaladja az 1 másodpercet.
C1120	Probléma a PF-750 (bal oldali) emelőmotor 1. pozíciójával. A 2. PF kapcsoló 30 másodperces motorműködés után kikapcsolt állapotban marad.

C1130	Probléma a PF-750 (jobb oldali) emelőmotor 2. pozíciójával. Az 1. PF kapcsoló 30 másodperces motorműködés után kikapcsolt állapotban marad.
C1800	PF-700/PF-750 kommunikációs probléma.
C1900	PF-700 EEPROM hiba. Az adatok írása és az adatok olvasása egymás után háromszor nem egyezik.
C2000	Meghajtó motor probléma. A Stable Off 1 másodpercen túl a motor stabilitása után észlelhető. 6 másodperces aktiválással nem észlelhető a stabilizáció.
C2250	Főtöltés tisztító motor hiba. Zárási hiba háromszor egymás után érzékelhető tisztább motor működése közben.
C2500	Papíradagoló motor hiba. A Stable Off 1 másodpercen túl a motor stabilitása után észlelhető. A stabilizáció nem észlelhető az aktiválást követő 6 másodpercen belül.
C2600	PF-700 hajtómotor hiba. A zárolási jel meghaladja az 500 ms-t.
C2600	PF-750 papírszállító motor hiba. A zárolási jel meghaladja a 450 ms-ot.
C3100	Szkenner kocsi probléma. A lapolvasó alaphelyzete nem észlelhető inicializáláskor vagy az érintkezőüvegről történő másolás megkezdésekor.
C3200	Expozíciós lámpa probléma. Az expozíciós lámpa nem éri el a bemeneti érték küszöbét a leolvasás megkezdését követő 5 másodpercen belül.
C3210	Expozíciós lámpa probléma. Az expozíciós lámpa nem lépi túl a bemeneti küszöbértéket a leolvasás megkezdését követő 5 másodpercen belül.
C3300	CCD AGC probléma. Az AGC után a CCD nem kap megfelelő bemenetet.
C3310	CIS AGC probléma. Az AGC után a CIS nem kap megfelelő bevitelt.

C3500	Kommunikációs hiba a szkennер és az SHD között.
C3900	Szkenner PWB biztonsági mentési memória olvasási/írási probléma. Az olvasási és írási adatok nem egyeznek.
C3910	Szkenner PWB biztonsági mentési memória adatprobléma. A biztonsági mentési memória meghatározott területén lévő adatok nem egyeznek a megadott értékekkel.
C4000	Sokszögmotor szinkronizálási probléma. A poligon motor nem stabilizálja a sebességet az aktiválást követő 20 másodpercen belül.
C4010	Sokszögmotor állandó állapotú probléma. A Stable Off 20 másodpercig folyamatosan érzékeli a poligon motor stabilizálását követően.
C4200	BD állandó állapotú probléma. Az ASIC egy Beam Detect A hibát észlel 2 másodpercig a poligon motor stabilizálása után.
C5300	Tisztító lámpa Elszakadt vezeték. Amíg a tisztító lámpa világít, a vezetékszakadást érzékelő jel 2 másodpercig folyamatosan érzékeli.
C6000	Beégető fűtés szakadás. A Thermistor1 70C/158F alatti hőmérsékletet észlelt 10 másodpercig a bemelegítés és készenlét során. A Thermistor2 40C/104F alatti hőmérsékletet észlelt 10 másodpercig a bemelegítés és készenlét során. Az 1. vagy 2. termisztor hőmérséklete 5 másodpercen belül nem emelkedik legalább 1 C/1,8 F értékkel.
C6020	Rendellenesen magas termisztor hőmérséklet. Az 1. vagy 2. termisztort 250C/482F 40 ms-ig vagy tovább érzékeli.
C6030	Termisztortörési hiba javítása. A termisztor törésjelét 1 másodpercig érzékeli.
C6050	Rendellenesen alacsony termisztor hőmérséklet. Az 1. termisztort másolás közben 1 másodpercig folyamatosan 80C/176F vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten érzékeli.
C6400	Zero-Cross Signal Error. Amíg a beégetőfűtés be-/kikapcsolása folyamatban van, a nulla keresztezési jel nem érkezik be 3 másodpercen belül.

C6410	Beégető egység csatlakozási probléma. A készülék a beégetőegység hiányát észlelte.
C6420	A beégető egység biztosítóka kiszakadt probléma. A biztosíték 33 másodperccel azután, hogy bekapcsolta a biztosítékot, kiszakadt.
C7300	Festéktartály probléma. A festékszintet a rendszer nem érzékeli, ha a festék kiürült.
C7400	Fejlesztő egység csatlakozás beillesztési probléma. A fejlesztő egység hiányát észlelték.
C7410	Dobegység csatlakozási probléma. A dobegység hiányát észlelte.
C7800	Törött külső termisztor vezeték. A környezeti érzékelő termisztorának kimenete 4,5 V vagy több.
C7810	Rövidzárlatos külső termisztor. A termisztor bemeneti értéke 0,5 V vagy kevesebb.
C7900	Dob EEPROM hiba. Az EEPROM olvasása vagy írása nem hajtható végre.
C7910	EEPROM fejlesztési hiba. Az EEPROM olvasása vagy írása nem hajtható végre.
C8020	DF-710 lyukasztómotor probléma. A lyukasztómotor zárjelét 500 ms-ig vagy tovább érzékeli az aktiválás során.
C8030	Probléma a DF-730 tálca felső határérték észlelésével. Amikor a tálcaemelő motor felemeli a tálcát, a felső végálláskapcsoló Be állapotot észlel.
C8050	DF-710 papírszállító szalag motor 1. hiba. A papírszállító szalag alaphelyzet-érzékelője 1 nem kapcsol ki 1,5 másodpercen belül. A papírszállító szalag alaphelyzet-érzékelője 1 nem kapcsol be 2,5 másodpercen belül. Jam 88.

C8060	DF-710 papírszállító szalag motor 2 hiba. A papírszállító szalag alaphelyzet-érzékelője 2 nem kapcsol ki 1,5 másodpercen belül. A papírszállító szalag alaphelyzet-érzékelője 2 nem kapcsol be 2,5 másodpercen belül.
C8070	DF-710 belső tálca kommunikációs hiba. A rendszer észlelte a kapcsolatot, de a kommunikáció nem lehetséges a belső tálcával.
C8140	Probléma a DF-710 főtálccával. A főtálcát nem észleli, ha a fő tálca felső határérték-érzékelője vagy a főtálca-kapacitás-érzékelő érzékelője nem érzékeli az emelkedést követő 20 másodpercen belül. A főtálca felső határérték-érzékelője vagy a főtálca-töltés-érzékelő érzékelője nem észlelhető kikapcsolt állapotban a főtálca leereszkedésétől számított 20 másodpercen belül. A főtálca alsó határérték-érzékelője a fő tálca leereszkedésétől számított 20 másodpercen belül nem érzékeli a bekapcsolt állapotot. A főtálca felső határérték-érzékelője vagy a főtálca-töltés-érzékelő 2 másodpercig vagy tovább bekapcsolva marad a főtálca felemelkedése közben.
C8140	Probléma a DF-730 tálcaemelő motorral. A tálca alsó határérték-érzékelője vagy a felületnézet érzékelője nem észlelhető 10 másodpercen belül.
C8170	DF-710 oldalsó regisztrációs motor 1 probléma. A kezdeti elforgatások során a rendszer 3 másodpercen belül nem érzékeli az alaphelyzetet. Jam 88.
C8170	DF-720 elülső oldali regisztrációs motor probléma. A kezdeti elforgatások során a rendszer nem érzékeli a kiindulási helyzetet 106 impulzuson belül. Ha az első oldali alaphelyzet-érzékelőt az inicializálás során kikapcsolják, az érzékelő 3 másodpercen belül nem kapcsol be.
C8170	Probléma a DF-730 beállító motorral. Beállítás motorházi helyzet A motort a rendszer nem érzékeli meghatározott időn belül az aktiválás során.
C8180	DF-710 oldalsó regisztrációs motor 2 probléma. A kezdeti elforgatások során a rendszer 3 másodpercen belül nem érzékeli az alaphelyzetet. Jam 88.
C8180	DF-720 hátsó oldali regisztrációs motor probléma. A kezdeti elforgatások során a rendszer nem érzékeli a kiindulási helyzetet 106 impulzuson belül. Ha a hátsó oldali alaphelyzet-érzékelőt az inicializálás során kikapcsolják, az érzékelő nem kapcsol be 3 másodpercen belül.
C8190	Probléma a DF-720 hátsó él regisztrációs motorjával. A kezdeti elforgatások során a rendszer nem érzékeli a kiindulási helyzetet 106 impulzuson belül. Ha a

	hátsó él alaphelyzet-érzékelője ki van kapcsolva az inicializálás során, az érzékelő nem kapcsol be 3 másodpercen belül.
C8210	DF-710 tűzőmozgató motor 1. hiba. A kezdeti elforgatások során a rendszer 1,5 másodpercen belül nem érzékeli az alaphelyzetet.
C8210	DF-720 finiser tűző probléma. A tűző alaphelyzet-érzékelője az előre (CCW) forgást követő 200 ms-on belül nem változtatja az állapotot nem észlelésről érzékelésre. A kezdeti elforgatások során a tűző alaphelyzetének érzékelése nem változtatja az állapotot nem észlelésről érzékelésre a fordított (CW) forgástól számított 600 ms-on belül.
C8210	DF-730 tűző probléma. A rendszer nem érzékeli az alaphelyzetet az aktiválástól számított meghatározott időn belül.
C8220	DF-710 tűzőmozgató motor 2 hiba. A kezdeti elforgatások során a rendszer 3,5 másodpercen belül nem érzékeli az alaphelyzetet.
C8230	Probléma a DF-710 tűzőmotorral. A 82-es lekvárt jelzi.
C8300	BF-710 Centerfold egység kommunikációs hiba. Bár a kapcsolat észlelhető, a kommunikáció nem lehetséges a központi hajtogató egységgel.
C8310	BF-710 középső oldalsó rögzítőmotor 1 probléma. A kezdeti forgatás során a rendszer nem érzékeli a kiindulási helyzetet 1000 ms-on belül.
C8320	BF-710 középén hajtogatott papír szállítószalag motor probléma. A kezdeti forgatás során a rendszer nem érzékeli a kiindulási helyzetet 2500 ms-on belül.
C8330	BF-710 pengemotor probléma. A kezdeti forgatások során a rendszer nem érzékeli a kiindulási helyzetet 1500 ms-on belül.
C8340	BF-710 Centerfold tűzőmotor probléma. Jam 89.
C8350	BF-710 középső hajtás oldalsó regisztrációs motor 2 probléma. A kezdeti forgatás során a rendszer nem érzékeli a kiindulási helyzetet 1000 ms-on belül.

C8360	Probléma a BF-710 Centerfold főmotorjával. A motorzár jelét a rendszer több mint 1000 ms-ig érzékeli az aktiválás során.
C8440	Probléma a DF-730 érzékelő beállításával. A papírbevétel érzékelője nem állítható a megadott tartományon belül.
C8460	DF-730 EEPROM probléma. EEPROM-ra olvasás vagy írás nem hajtható végre.
C8500	MT-710 kommunikációs hiba. A rendszer észlelte a kapcsolatot, de a kommunikáció nem lehetséges a postafiókkal.
C8510	MT-710 hajtómotor probléma. A motorzár jelét a rendszer több mint 500 ms-ig érzékeli az aktiválás során.
C8800	DF-710 kommunikációs probléma. Nincs kommunikáció: nincs válasz az (5) próbálkozás után. Rendellenes kommunikáció: paritás vagy ellenőrző összeg hiba (5) egymást követő alkalommal észlelhető.
C8900	DF-710 biztonsági mentési memória adatprobléma. Az olvasási és írási adatok nem egyeznek.
C8910	PH-5A biztonsági mentési memória adatprobléma. Az olvasási és írási adatok nem egyeznek.
C8920	MT-710 biztonsági mentési memória adatprobléma. Az olvasási és írási adatok nem egyeznek.
C8930	BF-710 biztonsági mentési memória adatprobléma. Az olvasási és írási adatok nem egyeznek.
C9000	DP-700 kommunikációs probléma. Kommunikációs hiba észlelhető.
C9040	DP-700 emelőmotor emelkedési hiba. A DP-emelés felső végálláskapcsolója nem észlelhető 10000 impulzuson belül. Egyszeri újrapróbálkozás után a DP-emelés felső végálláskapcsolóját nem lehetett bekapcsolni.

C9050	DP-700 emelőmotor süllyedési hiba. A DP-emelés alsó végálláskapcsolója nem érzékelhető 10000 impulzuson belül. Egyszeri újrapróbálkozás után a DP lift alsó végálláskapcsolóját nem lehetett bekapcsolni.
C9060	DP-700 EEPROM hiba. Az olvasási és írási adatok nem egyeznek. A biztonsági mentési memória megadott területén lévő adatok nem egyeznek a megadott értékekkel.
C9070	DP-700 Kommunikációs hiba a DP és az SHD között. Kommunikációs hiba észlelhető.
C9080	DP-700 Kommunikációs hiba a DP és a CIS között. Az olvasás nem hajtható végre megfelelően.
CF000	Kezelőpanel PWB kommunikációs hiba/rendszerhiba. Ismeretlen hiba. Kommunikációs hiba a központ és a fővezérlő között. (Ha a CF620 megtörtént és megmaradt, akkor a CF000 is előfordult az időtűllépés vezérlése miatt.
CF010	Fő PWB ellenőrző összeg hiba/rendszerhiba. Kommunikációs hiba a központ és a fővezérlő között.
CF020	Memória-ellenőrző összeg hiba/Operációs rendszer hiba.
CF030	Fő PWB rendszerhiba.
CF040	Motor PWB kommunikációs hiba.
CF041	Szkenner PWB kommunikációs hiba.
CF050	Motor ROM ellenőrző összeg hiba.
CF060	Motor RAM hiba.
CF070	Flash ROM hiba. Hibás flash ROM (melyik?).

CF080	Flash ROM hiba (letöltés közben). Hibás flash ROM (melyik?).
CF090	Faxrendszer M kommunikációs hiba.
CF14F	Áramforrás másodlagos oldali hiba/operációs rendszerhiba. A működés instabillá válik az áramellátási hiba (barnulás vagy áramkiesés) helyreállítása után. A fali feszültség instabil, vagy a fő tápkapcsolót 1 másodpercen belül KI/BE kapcsolták.
CF256	Faxrendszer M IOBL vagy KUIOLIB hiba. Rossz érintkezés a faxkártya kártyáján a helytelen beszerelés miatt.
CF257	Faxrendszer M IOBL vagy KUIOLIB hiba. Rossz érintkezés a faxkártya kártyáján a helytelen beszerelés miatt.
CF26F	Nyomtatási rendszer egyéb hibák. A v.2.03B hibáját a 2.04A verzió javította (Füzet > Füzetnyomtatás).
CF3xx	Határozatlan.
CF423	Faxrendszer M hiba. Hibás adat vagy érték észlelhető a következő funkció használatakor. Vagy rossz érintkezés a faxkártyánál a helytelen telepítés miatt.
CF423	Faxrendszer M hiba. Az IF hiba az ACT_Account_Manager rendszer hitelesítése során észlelhető. Vagy rossz érintkezés a faxkártyánál a helytelen telepítés miatt.
CF433 CF434 CF437 CF43F CF441 CF444 CF445 CF451	HDD képfeldolgozási hiba. A HDD-n tárolt feladatok megsemmisítése. Ez akkor fordulhat elő, amikor kiválasztja a tárolt másolási vagy szkennelfeladat hívásához szükséges billentyűket egy egyéni fiókból.
CF45F CF453 CF454 CF45F CF460 CF463 CF46F CF470	HDD képfeldolgozási hiba. A HDD-n tárolt feladatok megsemmisítése. Ez akkor fordulhat elő, amikor kiválasztja a tárolt másolási vagy szkennelfeladat hívásához szükséges billentyűket egy egyéni fiókból.
CF473 CF47F CF484 CF487 CF48F CF490 CF493 CF494	HDD képfeldolgozási hiba. A HDD-n tárolt feladatok megsemmisítése. Ez akkor fordulhat elő, amikor kiválasztja a tárolt másolási vagy szkennelfeladat hívásához szükséges billentyűket egy egyéni fiókból.

CF5xx	Határozatlan.
CF610	Rendszerindítási hiba.
CF620	Rendszer hiba. Hiba történt az eseményadatok beolvasása során. A panel a CF000-at azonos hibaként érzékeli.
CF620	Rendszer hiba. Hiba történt az eseményadatok beolvasása során. A panel a CF000-at azonos hibaként érzékeli. Nem lehet fájlokat betölteni a CF-kártyára.
CF7D7	Kiolvasási hiba az SSL-ben (hitelesítési adatok).
CFAxx	HDD hiba.
CFB2C CFB30 CFB31	Panel hiba. NetFont hiba. Kommunikációs hiba a központ és a fővezérlő között inicializálás közben, vagy a vezérlő elutasította a kommunikációt az inicializálás során. A halál kék képernyője.
CFB30	Nem kompatibilis firmware szint a fő EEPROM-on.
CFB31	Sérült firmware a fő EEPROM-on.
CFB32	Panel hiba. Időtúllépési kérés az indítási parancshoz. Nem érkezett meg a Start parancs. A rendszerfájl lehetséges megsemmisülése a merevlemezen. Nem lehet karbantartási módba lépni. A halál kék képernyője.
CFB33	Panel hiba. Érzékeli a vezérlővel való kapcsolat megszakadását. A vezérlőkártya lehetséges túlhajtása vagy a rendszerfájl megsemmisülése a merevlemezen. Nem lehet karbantartási módba lépni. A halál kék képernyője.
F000	Kezelőpanel PWB kommunikációs hiba.
F010	Fő PWB ellenőrző összeg hiba.

F020	Memória-ellenőrző összeg hiba.
F030	Fő PWB rendszerhiba.
F040	Motor PWB kommunikációs hiba.
F041	Szkenner PWB kommunikációs hiba.
F050	Motor ROM ellenőrző összeg hiba.
F060	Motor RAM hiba.
F070	Flash ROM hiba.
F080	Flash ROM hiba (letöltés közben).
F090	Faxvezérlés PWB kommunikációs hiba.
F14F	Áramforrás PWB második oldali hiba.
E00000 vagy U00000	Fax kommunikációs hiba: Nincs válasz, vagy a vonal foglalt a beállított számú újrAhívás után.
E00100 vagy U00100	Fax kommunikációs hiba: Az átvitel megszakadt a Stop/Clear gomb megnyomásával.
E00200 vagy U00200	Fax kommunikációs hiba: A vétel megszakadt a Stop/Clear gomb megnyomásával.
E00300 vagy U00300	Fax kommunikációs hiba: Fogadás közben kifogyott a célegységen lévő vételi papír.

E00420 vagy U00420	Fax kommunikációs hiba: Továbbítási kérés érkezett a fogadó központtól, de megszakadt, mert nem egyezik az engedélyazonosító vagy a telefonszám.
E00421 vagy U00421	Fax kommunikációs hiba: Az alcím alapú továbbító vétel megszakadt, mert nem egyezik a megadott alcím továbbító fiók száma.
E00430 vagy U00430	Fax kommunikációs hiba: Lekérdezési kérés (bizalmas vagy fordított lekérdezés) érkezett, de az engedélyszám eltérése miatt megszakadt.
E00430 vagy U00430	Fax kommunikációs hiba: Az alcím alapú hirdetőtábla átvitel megszakadt, mert az átviteli egység engedélyazonosítója nem egyezik.
E00431 vagy U00431	Fax kommunikációs hiba: A bizalmas lehívási átvitel megszakadt, mert a megadott bizalmas fiókszám nem lett regisztrálva.
E00431 vagy U00431	Fax kommunikációs hiba: Az alcím alapú hirdetőtábla átvitel megszakadt, mert a megadott alcím bizalmas fiókja nem volt regisztrálva.
E00432 vagy U00432	Fax kommunikációs hiba: A bizalmas lehívási átvitel megszakadt, mert nem egyezik a bizalmas fiók azonosító száma.
E00432 vagy U00432	Fax kommunikációs hiba: Az alcím alapú hirdetőtábla átvitel megszakadt, mert nem egyezik az alcím bizalmas fiókszám.
E00433 vagy U00433	Fax kommunikációs hiba: Bizalmas lekérdezési kérés érkezett, de nem voltak adatok a bizalmas fiókban.
E00433 vagy U00433	Fax kommunikációs hiba: Alcím alapú hirdetőtábla átviteli kérés érkezett, de nem voltak adatok az alcím bizalmas mezőjében.
E00434 vagy U00434	Fax kommunikációs hiba: Bizalmas lekérdezési kérés érkezett, de megszakadt, mert a megadott bizalmas fiókszámot titkosításra szánták.
E00435 vagy U00435	Fax-kommunikációs hiba: Bizalmas lekérdezési kérés érkezett, de megszakadt, mert a megadott bizalmas fiókhoz fértek hozzá.

E00435 vagy U00435	Fax kommunikációs hiba: Alcím alapú hirdetőtábla átviteli kérés érkezett, de megszakadt, mert az adott alcím bizalmas fiókjához fértek hozzá.
E00440 vagy U00440	Fax kommunikációs hiba: A bizalmas fogadás megszakadt, mert a megadott bizalmas fiókszám nem lett regisztrálva.
E00440 vagy U00440	Fax kommunikációs hiba: Az alcím alapú bizalmas vétel vagy az alcím alapú továbbító vétel megszakadt, mert az adott alcím fiók nincs regisztrálva.
E00440 vagy U00440	Fax kommunikációs hiba: Az alcím alapú bizalmas vétel vagy az alcím alapú továbbítási parancs vétele megszakadt, mert az adott alcím fiókszámához fértek hozzá.
E00441 vagy U00441	Fax kommunikációs hiba: A bizalmas fogadás megszakadt, mert a megadott bizalmas fiókszámot titkosításra szánták.
E00450 vagy U00450	Faxkommunikációs hiba: A céladó megszakadt, mert az engedélyazonosítók nem egyeztek meg, miközben a célállomás jelszavas átvitelben vagy korlátozott átvitelben van.
E00460 vagy U00460	Fax kommunikációs hiba: A titkosított vétel megszakadt, mert a megadott titkosítási fiók száma nem volt regisztrálva.
E00460 vagy U00460	Faxkommunikációs hiba: Titkosított vételi kérés érkezett, de megszakadt, mert a megadott titkosítási mezőhöz hozzáfértek.
E00462 vagy U00462	Fax kommunikációs hiba: A titkosítási vétel megszakadt, mert a megadott titkosítási doboz titkosítási kulcsa nem volt regisztrálva.
E00500 vagy U00500	Fax kommunikációs hiba: Több kommunikáció megszakadt, és a hívás a megszakítás után nem indult el a célállomásokon.
E00600 vagy U00600	Fax kommunikációs hiba: A dokumentumadagoló fedele nyitva van.
E00601 vagy U00601	Fax kommunikációs hiba: Dokumentum elakadt, vagy a dokumentum hossza meghaladja a maximumot.

E00602 vagy U00602	Fax kommunikációs hiba: Probléma a képbeolvasási szakaszban
E00603 vagy U00603	Fax kommunikációs hiba: Nincs dokumentumadagolás.
E00604 vagy U00604	Fax kommunikációs hiba: A dokumentum hossza túllépte a bittérképes memória kapacitásának korlátját.
E00610 vagy U00610	Fax kommunikációs hiba: A rögzítési rész fedele nyitva van.
E00611 vagy U00611	Fax kommunikációs hiba: Felvételi papírelakadás.
E00613 vagy U00613	Fax kommunikációs hiba: Képirási szakasz probléma.
E00614 vagy U00614	Fax kommunikációs hiba: Majdnem kifogyott a vételi papír.
E00615 vagy U00615	Fax kommunikációs hiba: Kifogyott a vételi papír.
E00620 vagy U00620	Fax kommunikációs hiba: Probléma a másolórögzítő egységben.
E00622 vagy U00622	Fax kommunikációs hiba: Probléma a fénymásoló meghajtó motorjával.
E00655 vagy U00655	Fax kommunikációs hiba: A CTS nem aktiválódott az RTS után modemhiba miatt.
E00656 vagy U00656	Fax-kommunikációs hiba: A CTS aktiválása után modemhiba miatt nem került átvitelre az adatok.
E00670 vagy U00670	Fax kommunikációs hiba: A kommunikáció során megszakadt az áramellátás.
E00677 vagy U00677	Fax kommunikációs hiba: Nem volt továbbítandó fájl memóriaátviteli módban.
E00690 vagy U00690	Fax kommunikációs hiba: Rendszerhiba.

E00700 vagy U00700	Fax kommunikációs hiba: A kommunikáció megszakadt a cégegységben lévő probléma miatt.
E00800 vagy U00800	Fax kommunikációs hiba: oldalátviteli hiba történt G3 módban RTN vagy PIN jel vétele miatt.
E00810 vagy U00810	Fax Communication Error (Fax kommunikációs hiba): Újra oldalátviteli hiba jelentkezett G3 módban, miután az ECM módban újra próbálkozott.
E00900 vagy U00900	Fax kommunikációs hiba: Oldalfogadási hiba történt G3 módban. Oldalvételi hiba miatt RTN- vagy PIN-jelet küldtek.
E00910 vagy U00910	Fax kommunikációs hiba: Oldalfogadási hiba történt G3 módban. Oldalfogadási hiba maradt az ECM módban történt átvitel újraprobálkozása után.
E01000 vagy U01000	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A 2400 bps sebességű TCF-jelátvitel után meghatározott számú alkalommal vett FTT-jelet.
E01000 vagy U01000	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A 2400 bps-os átvitelt követően RTN-jel érkezett egy Q-jelre (kivéve az EOP-t).
E01001 vagy U01001	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Az egység funkciója eltér a DIS jel által jelzett funkciótól.
E01010 vagy U01010	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A DNL (MPS vagy EOM) jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és a parancsok újraátviteleinek előre beállított száma túllépte (a gyártmányunk egységei között).
E01011 vagy U01011	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A DCS, TCF jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitelek előre beállított számát.
E01012 vagy U01012	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Az NSS1, NSS2 (TCF) jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték az előre beállított parancs-újraátvitelek számát (a mi gyártmányunk egységei között).

E01013 vagy U01013	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Nem érkezett releváns jel az NSS3, TCF jel átvitele után, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát (a mi gyártmányunk egységei között).
E01014 vagy U01014	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Az MPS jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát.
E01015 vagy U01015	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Az EOM-jel továbbítása után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát.
E01016 vagy U01016	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. MCF-jel érkezett, de DIS-jel nem érkezett az EOM-jel átvitele után, és a rendszer T1 időtúllépést észlelt.
E01017 vagy U01017	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Az EOP jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és a parancsok újraátvitelének előre beállított száma meghaladta.
E01018 vagy U01018	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PRI-EOP jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát.
E01019 vagy U01019	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A CNC-jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték az előre beállított parancs-újraátvitel számát (a gyártmányunk egységei között).
E01020 vagy U01020	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A CTC-jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és a parancs-újraátvitel előre beállított száma túllépte (ECM).
E01021 vagy U01021	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Az EOR.Q jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát (ECM).
E01022 vagy U01022	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Az RR jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és a parancsok újraátvitelének előre beállított száma (ECM) túllépésre került.

E01023 vagy U01023	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PS.NULL jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát (ECM).
E01024 vagy U01024	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PPS.MPS jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát (ECM).
E01025 vagy U01025	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PPS.EOM jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát (ECM).
E01026 vagy U01026	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PPS.EOP jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát (ECM).
E01027 vagy U01027	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PPS.PRI-EOP jel átvitele után nem érkezett releváns jel, és túllépték a parancs-újraátvitel előre beállított számát (ECM).
E01028 vagy U01028	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A rendszer T5 időtúllépést észlelt az ECM átvitel (ECM) során.
E01040 vagy U01040	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. DCN vagy más nem megfelelő jel érkezett készenléti állapotban a DIS jel vételéhez.
E01041 vagy U01041	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. DCN-jel érkezett DNL (MPS vagy EOM) jel átvitele után (a mi gyártmányunk egységei között).
E01042 vagy U01042	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. DCN jel érkezett DCS, TCF jel átvitele után.
E01043 vagy U01043	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. DCN jel érkezett egy NSS1, NSS2 (TCF) jel átvitele után (a mi gyártmányunk egységei között).

E01044 vagy U01044	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. DCN jel érkezett egy NSS3, TCF jel átvitele után (a mi gyártmányunk egységei között).
E01045 vagy U01045	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. MPS jel átvitele után DCN vagy más nem megfelelő jel érkezett.
E01046 vagy U01046	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. EOM jel továbbítása után DCN vagy más nem megfelelő jel érkezett.
E01047 vagy U01047	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. EOP jel átvitele után DCN vagy más nem megfelelő jel érkezett.
E01048 vagy U01048	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PRI-EOP jel átvitele után DCN jel érkezett.
E01049 vagy U01049	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. DCN jel érkezett egy CNC jel átvitele után (a mi gyártmányunk egységei között).
E01050 vagy U01050	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A CTC jel (ECM) átvitele után DCN jel érkezett.
E01051 vagy U01051	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. EOR.Q jel (ECM) átvitele után DCN jel érkezett.
E01052 vagy U01052	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. DCN-jel érkezett egy RR-jel (ECM) átvitele után.
E01053 vagy U01053	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PPS.NULL jel (ECM) átvitele után DCN jel érkezett.
E01054 vagy U01054	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PPS.MPS jel (ECM) átvitele után DCN-jel érkezett.
E01055 vagy U01055	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PPS.EOM jel (ECM) átvitele után DCN-jel érkezett.

E01056 vagy U01056	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PPS.EOP jel (ECM) átvitele után DCN jel érkezett.
E01057 vagy U01057	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A PPS.PRI-EOP jel (ECM) átvitele után DCN-jel érkezett.
E01070 vagy U01070	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Kézfogás közben polaritásváltást észleltünk.
E01071 vagy U01071	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Az üzenetküldés során polaritásváltást észleltünk.
E01072 vagy U01072	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. Az átvitel során a hurokáram szakadását észlelték.
E01073 vagy U01073	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. V.34 módban a vevőegységen végzett fordított lekérdezés során a vétel utáni adáskor nem észlelt CM jelet.
E01080 vagy U01080	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. PIP jel érkezett a PPS.NULL jel átvitele után.
E01091 vagy U01091	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A V.34 módban történő átvitel során a kommunikáció megszakadt, mert több (10) alkalommal kapott PPR jelet, még akkor is, ha a kommunikációs sebességet minimálisra csökkentették a kapcsolat szintjén fenntartott szimbólumsebesség mellett.
E01092 vagy U01092	Fax kommunikációs hiba: A G3 módban történő átvitelt jelhiba szakította meg. A V.34 módban történő átvitel során a kommunikáció megszakadt a szimbólumsebesség és a kommunikációs sebesség lehetetlen kombinációja miatt.
E01100 vagy U01100	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Az egység funkciója eltér a DCS jel által jelzettől.
E01101 vagy U01101	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Az egység funkciója (kivéve a kommunikációs mód kiválasztását) eltér az NSS jel által jelzettől.

E01102 vagy U01102	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. DTC (NSC) jel érkezett, amikor nem volt átviteli adat az egységben.
E01110 vagy U01110	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz a DIS jel átvitele után.
E01111 vagy U01111	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz a DTC (NSC) jel továbbítása után.
E01112 vagy U01112	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs edzés vétel DCS vagy NSS jel vétele után.
E01113 vagy U01113	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz az FTT-jel átvitele után.
E01114 vagy U01114	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. CFR jel átvitele után nincs üzenet.
E01115 vagy U01115	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. MCF-jel átvitele után nincs üzenet.
E01116 vagy U01116	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A PPR jel átvitele után nem érkezik üzenet.
E01117 vagy U01117	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A CTR jel átvitele után nem érkezik üzenet.
E01118 vagy U01118	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Az ERR jel átvitele után nem érkezik üzenet.
E01119 vagy U01119	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Üzenet vétele után nem érkezett további jel.
E01120 vagy U01120	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz MCF jel átvitele után.

E01121 vagy U01121	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz az RTP jel átvitele után.
E01122 vagy U01122	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz az RTN jel átvitele után.
E01123 vagy U01123	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz a PIP jel átvitele után.
E01124 vagy U01124	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz a PIN-jel továbbítása után.
E01125 vagy U01125	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz a központi idegrendszeri jel átvitele után (a mi gyártmányunk egységei között).
E01126 vagy U01126	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz a PPR jel (ECM) átvitele után.
E01127 vagy U01127	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz az ERR jel (ECM) továbbítása után.
E01128 vagy U01128	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Nincs válasz az RNR jel (ECM) átvitele után.
E01129 vagy U01129	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. SPA jel átvitele után nincs válasz (rövid protokoll).
E01140 vagy U01140	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A DIS jel átvitele után DCN jel érkezett.
E01141 vagy U01141	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. DCN jel érkezett a DTC jel továbbítása után.
E01142 vagy U01142	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. DCN-jel érkezett DCS- vagy NSS-jel átvitele után.

E01143 vagy U01143	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. FTT jel átvitele után DCN jel érkezett.
E01144 vagy U01144	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A CFR jel átvitele után DCN jel érkezett.
E01145 vagy U01145	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Üzenet vétele után DCN jel érkezett.
E01146 vagy U01146	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. DCN-jel érkezett MCF-jel átvitele után (hivatalok közötti kommunikáció MPS-, EOM-jel vagy bizalmas irodaközi kommunikáció).
E01147 vagy U01147	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Az RTP-jel átvitele után DCN-jel érkezett.
E01148 vagy U01148	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. RTN jel átvitele után DCN jel érkezett.
E01149 vagy U01149	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A PIP-jel továbbítása után DCN-jel érkezett.
E01150 vagy U01150	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A PIN-jel átvitele után DCN-jel érkezett.
E01151 vagy U01151	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A PPR-jel (ECM) átvitele után DCN-jel érkezett.
E01152 vagy U01152	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A CTR-jel (ECM) átvitele után DCN-jel érkezett.
E01153 vagy U01153	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. ERR-jel (ECM) átvitele után DCN-jel érkezett.
E01154 vagy U01154	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A PNP jel (ECM) átvitele után DCN jel érkezett.

E01155 vagy U01155	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. SPA-jel (rövid protokoll) továbbítása után DCN-jel érkezett.
E01160 vagy U01160	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Az üzenet vétele során az átviteli idő meghaladta a vonalonkénti maximális átviteli időt.
E01161 vagy U01161	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A hibasorok száma túllépte a határértéket az üzenet fogadása során.
E01162 vagy U01162	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Az üzenet vétele közben a hurokáram szakadását észlelték.
E01163 vagy U01163	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Az üzenet vétele közben polaritásváltást észleltünk.
E01164 vagy U01164	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Az üzenet fogadása közben egy oldal hossza meghaladta a megadott hosszt.
E01170 vagy U01170	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. Dekódolási hiba történt az MMR üzenet vétele közben.
E01172 vagy U01172	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A V.34 módban az adóegységen végzett fordított lekérdezés során a rendszer nem észlelt JM jelet a CM jel átvitele után, amikor adás utáni vételkor.
E01191 vagy U01191	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A kommunikáció megszakadt, mert hiba történt a V.34 módban lévő képadatok vételi sorozata közben.
E01199 vagy U01199	Fax kommunikációs hiba: A vétel G3 módban jelhiba miatt megszakadt. A DIS jel átvitele után eltérő FIF-jel rendelkező DIS jel érkezett.
E01400 vagy U01400	Fax kommunikációs hiba: Érvénytelen egyérintéses gomb került megadásra a kommunikáció során.
E01500 vagy U01500	Fax kommunikációs hiba: Kommunikációs hiba történt V.8 módban történő hívás közben.

E01600 vagy U01600	Fax kommunikációs hiba: Kommunikációs hiba történt, amikor V.8 módban hívták.
E01700 vagy U01700	Fax kommunikációs hiba: Kommunikációs hiba történt a 2. fázisban (vonalszondázás) az INFO0 átvitele utáni időszakban, a 3. fázisba való belépés előtt (elsődleges csatornával egyenértékű eszköz betanítás), a T.30 protokoll indítása előtt, V.34 módban történő átvitel közben. Például: INFO0/A/Abar (B/Bbar, lekérdezéses átvitelhez)/INFOh nem észlelhető.
E01720 vagy U01720	Fax kommunikációs hiba: Kommunikációs hiba történt a 4. fázisban (modemparamétercsere) a vezérlőcsatorna kezdeményezése utáni időszakban, a T.30 protokoll indítása előtt, V.34 módban történő átvitel során. Például: PPh/ALT/MPh/E nem észlelhető.
E01721 vagy U01721	Fax kommunikációs hiba: Kommunikációs hiba történt a T.30 protokoll elindítása előtt V.34 módban történő átvitel közben. A működés az egységek közötti közös kommunikációs sebesség hiánya miatt megszakadt. 1) DCN jel érkezett a célegységtől, és a vonal megszakadt, vagy 2) DIS (NSF, CSI) jel érkezett a célegységtől, és a jelre válaszul az egység DCN jelet és a vonalat továbbította. vágták.
E01800 vagy U01800	Fax kommunikációs hiba: Kommunikációs hiba lépett fel a 2. fázisban (vonalszondázás) az INFO0 átvitele utáni időszakban, mielőtt a 3. fázisba (elsődleges csatornával egyenértékű eszköz betanítása) lépett volna be, mielőtt a T.30 protokollt elindította a V.34 módban történő vétel során. Például: INFO0/B/Bbar (A/Abar, lekérdezési vételhez)/tapintó hang nem észlelhető.
E01810 vagy U01810	Fax kommunikációs hiba: Kommunikációs hiba történt a 3. fázisban (elsődleges csatornával egyenértékű eszköz betanítása), mielőtt a T.30 protokollt elindította volna V.34 módban történő vétel közben. Például: S/Sbar/PP/TRN nem észlelhető.
E01820 vagy U01820	Fax kommunikációs hiba: Kommunikációs hiba történt a 4. fázisban (modemparamétercsere) a vezérlőcsatorna kezdeményezése utáni időszakban, a T.30 protokoll elindítása előtt V.34 módban történő vétel közben. Például: PPh/ALT/MPh/E nem észlelhető.
E02000 vagy U02000	Fax kommunikációs hiba: Egy közvetítőállomás megtagadta a közvetítést, mert az engedélyazonosító szám és az engedély telefonszáma nem egyezett továbbítási parancs használatakor.
E02100 vagy U02100	Fax kommunikációs hiba: A továbbítási parancs meghiúsult, mert a célegység (továbbítóállomás) nem rendelkezik továbbítási képességgel.

E02200 vagy U02200	Fax kommunikációs hiba: A távközlési parancs meghiúsult, mert a közvetítőállomáson nem volt regisztrálva telefonszám.
E02200 vagy U02200	Fax-kommunikációs hiba: A közvetítőállomásra közvetítést kértek, de nem sikerült, mert a közvetítőállomáson nincs regisztrálva telefonszám.
E02200 vagy U02200	Faxkommunikációs hiba: Az alcím alapú továbbítószoft átvitel meghiúsult, mert az alcím továbbítási fiókjában regisztrált adatok törölve lettek.
E02303 vagy U02303	Fax kommunikációs hiba: A fogadó állomás információi rendszerint nem érkeztek továbbítóparancs vételekor. A rendszer időtúllépést észlelt a megfelelő DNL-jel vétele előtt.
E02304 vagy U02304	Fax kommunikációs hiba: A fogadó állomás információi rendszerint nem érkeztek továbbítóparancs vételekor. A DNL jel vétele után az MPS vagy EOM jeltől eltérő jel érkezett.
E02400 vagy U02400	Fax kommunikációs hiba: Az irodaközi alcím alapú továbbító átvitel megszakadt, mert nem egyezik a megadott közvetítőfiók száma.
E03000 vagy U03000	Fax kommunikációs hiba: A lehívásos vétel megkezdésekor nem volt dokumentum a célegységben.
E03100 vagy U03100	Fax kommunikációs hiba: Fordított lehívásnál, bár nem volt eredeti a célegységben, az átvitel befejeződött.
E03200 vagy U03200	Fax kommunikációs hiba: A bizalmas lehívásos vétel során az adatok nem halmozódtak fel a célegység megadott fiókjában.
E03200 vagy U03200	Fax kommunikációs hiba: Az irodaközi alcím alapú hirdetőtábla vétel során az adatok nem voltak tárolva a célegység által megadott fiókban.
E03300 vagy U03300	Fax kommunikációs hiba: Egy saját gyártmányú egységtől érkező lekérdezési vételnél a működés megszakadt az engedélyazonosító szám vagy a telefonszám eltérése miatt.

E03300 vagy U03300	Fax kommunikációs hiba: Az irodaközi alcím alapú hirdetőtábla vételnél a működés megszakadt az engedélyazonosító szám vagy a telefonszám eltérése miatt.
E03400 vagy U03400	Fax kommunikációs hiba: A lehívás vétel megszakadt az egyes számok eltérése miatt.
E03500 vagy U03500	Fax kommunikációs hiba: Bizalmas lehívásos vételnél a megadott bizalmas fiókszám nem volt regisztrálva a célállomáson.
E03500 vagy U03500	Fax kommunikációs hiba: Az irodaközi alcím alapú hirdetőtábla-vétel során a megadott alcím bizalmas fiókszám nem volt regisztrálva a célegységben.
E03500 vagy U03500	Fax kommunikációs hiba: A cél elérése folyamatban volt.
E03600 vagy U03600	Fax kommunikációs hiba: A bizalmas lehívások vétele megszakadt, mert a megadott bizalmas fiókok száma nem egyezik.
E03600 vagy U03600	Faxkommunikációs hiba: Az irodaközi alcím alapú hirdetőtábla vétel megszakadt, mert nem egyezik a megadott alcím bizalmas fiókszám.
E03700 vagy U03700	Fax kommunikációs hiba: A bizalmas lekérdezés vétele meghiúsult, mert a célegység nem rendelkezik bizalmas lekérdezési átviteli képességgel, vagy a célegység egyik dobozában sem halmozódtak fel adatok.
E03700 vagy U03700	Faxkommunikációs hiba: Az irodaközi alcímen alapuló hirdetőtábla vétele meghiúsult, mert a célegység nem rendelkezik alcím alapú hirdetőtábla átviteli képességgel, vagy a célegység egyik alcímén alapuló bizalmas mezőjében sem tároltak adatokat.
E04000 vagy U04000	Fax kommunikációs hiba: A bizalmas átvitelhez megadott bizalmas fiók nincs regisztrálva a célegységben.
E04000 vagy U04000	Fax kommunikációs hiba: Az irodaközi alcím alapú átviteli módban a megadott alcím fiókszám nem lett regisztrálva a célegységben.
E04000 vagy U04000	Fax kommunikációs hiba: A cél elérése folyamatban volt.

E04100 vagy U04100	Fax kommunikációs hiba: A bizalmas átvitel meghiúsult, mert a cégység nem rendelkezik bizalmas adatokkal.
E04100 vagy U04100	Fax kommunikációs hiba: Az alcím alapú átvitel meghiúsult, mert a cégység nem rendelkezik alcím alapú vételi képességgel.
E04200 vagy U04200	Fax kommunikációs hiba: Titkosított átvitelnél a megadott titkosítási fiók nem volt regisztrálva a cégységben.
E04300 vagy U04300	Fax kommunikációs hiba: A titkosított átvitel meghiúsult, mert a cégység nem rendelkezik titkosított kommunikációs képességgel.
E04400 vagy U04400	Fax kommunikációs hiba: A kommunikáció megszakadt a titkosítási kulcs hibája miatt a titkosított átvitel során. A titkosítási kulcsok nem egyeztek meg.
E04401 vagy U04401	Fax kommunikációs hiba: A kommunikáció megszakadt a titkosítási kulcs hibája miatt a titkosított átvitel során. A titkosítási kulcs nincs regisztrálva.
E04500 vagy U04500	Fax kommunikációs hiba: A titkosított vétel megszakadt a titkosítási kulcsok eltérése miatt.
E05000 vagy U05000	Fax kommunikációs hiba: A megadott számú átvitelnél az eredetiek beállított száma eltér a továbbított eredetiek számától.
E05100 vagy U05100	Fax kommunikációs hiba: A jelszóellenőrző átvitel vagy a korlátozott átvitel megszakadt, mert az engedélyazonosító számok nem egyeztek.
E05200 vagy U05200	Fax kommunikációs hiba: A jelszóellenőrző vétel vagy a korlátozott vétel megszakadt, mert az engedélyazonosító számok nem egyeztek, az elutasított faxszámok megegyeztek, vagy a címzett nem küldte vissza a telefonszámát.
E05300 vagy U05300	Fax kommunikációs hiba: A jelszóellenőrző vétel vagy a korlátozott vétel megszakadt, mert a megengedett számok nem egyeztek, az elutasított számok egyeznek, vagy a kérdéses készülék nem ismerte el a telefonszámát.
E09000 vagy U09000	Fax kommunikációs hiba: G3 kommunikációt kíséreltek meg, de nem sikerült, mert a cél egység egy G2 gép volt.

E12000 vagy U12000	Fax Kommunikációs hiba: Továbbító adást kértek egy parancsnoki állomástól, de a memória túlsordult vétel közben.
E12000 vagy U12000	Fax kommunikációs hiba: Az alcím alapú továbbító vételi memória túlsordult.
E12100 vagy U12100	Fax kommunikációs hiba: Relé parancsot kapott, de a memória túlsordult a célegységben (továbbítóállomás).
E14000 vagy U14000	Fax kommunikációs hiba: A memória túlsordult a bizalmas vétel során.
E14000 vagy U14000	Fax kommunikációs hiba: A memória túlsordult az alcím alapú bizalmas vétel során.
E14100 vagy U14100	Fax kommunikációs hiba: A titkos átvitel során túlsordult a memória a célegységben.
E14100 vagy U14100	Fax kommunikációs hiba: A memória túlsordult a célegységben az irodaközi alcím alapú átvitel során.
E19000 vagy U19000	Fax kommunikációs hiba: A memória túlsordult a memória fogadása közben.
E19100 vagy U19100	Fax kommunikációs hiba: A memória túlsordult a célegységben átvitel közben.
E19200 vagy U19200	Fax kommunikációs hiba: A memóriaátvitel megghiúsult, mert dekódolási hiba történt.
E19300 vagy U19300	Fax kommunikációs hiba: Az átvitel megghiúsult, mert hiba történt a JBIG kódolás során.
E19400 vagy U19400	Fax kommunikációs hiba: A vétel megghiúsult, mert hiba történt a JBIG kódolás során.
1102-es SMB-hiba küldése	Hiba: Felhasználónév/jelszó vagy Megosztott név/mappanév. A domain név nincs megadva.

1102-es SMB-hiba küldése	Hiba: Felhasználónév/jelszó vagy Megosztott név/mappanév. Felhasználó/jelszó letiltása hozzárendelése.
1102-es SMB-hiba küldése	Hiba: Felhasználónév/jelszó vagy Megosztott név/mappanév. Rendelje hozzá azt a felhasználót, aki nem férhet hozzá a mappához.
1102-es SMB-hiba küldése	Hiba: Felhasználónév/jelszó vagy Megosztott név/mappanév. A letiltott megosztott név hozzárendelése.
1102-es SMB-hiba küldése	Hiba: Felhasználónév/jelszó vagy Megosztott név/mappanév. Gazdanév hiba.
1103-as SMB-hiba küldése	Hiba: elérési út vagy fájlnev. A domain név nincs megadva.
1103-as SMB-hiba küldése	Hiba: elérési út vagy fájlnev. Csatlakozzon ahhoz a mappához, amely nem engedélyezett hivatkozáshoz/íráshoz.
1103-as SMB-hiba küldése	Hiba: elérési út vagy fájlnev. Adja hozzá a letiltási mappa elérési útját.
1105-ös SMB-hiba küldése	Hiba: Nem támogatott protokoll. Az SMB protokoll OFF állásban van.
2101-es SMB-hiba küldése	Hiba: Nem lehet csatlakozni. Adja meg a letiltott gazdagép nevét/IP-címét.
2101-es SMB-hiba küldése	Hiba: Nem lehet csatlakozni. Helytelen portszámot rendeljen hozzá.
2101-es SMB-hiba küldése	Hiba: Nem lehet csatlakozni. A hálózat nincs csatlakoztatva.
2103-as SMB-hiba küldése	Hiba: Válasz várjon időtúllépéssel. A szerver nem tud kommunikálni.

2201-es SMB-hiba küldése	Hiba: Hálózati átvitel. Hiba történik a hálózaton.
2203-as SMB-hiba küldése	Hiba: Válasz várjon időtúllépéssel. A megadott időn túl nem érkezik válasz a szervertől.
9181-es SMB-hiba küldése	Hiba: Az oldal maximális száma vége. Egy küldési fájl oldalainak száma meghaladja a 999 oldalt.
1101-es FTP-hiba küldése	Hiba: Gazda neve. Adja meg a letiltott gazdagép nevét/IP-címét.
1102-es FTP-hiba küldése	Hiba: Felhasználónév/jelszó. A domain név nincs megadva.
1102-es FTP-hiba küldése	Hiba: Felhasználónév/jelszó. Felhasználó/jelszó letiltása hozzárendelése.
1103-as FTP-hiba küldése	Hiba: elérési út vagy fájlnev. Csatlakozzon ahhoz a mappához, amely nem engedélyezett hivatkozáshoz/íráshoz.
1103-as FTP-hiba küldése	Hiba: elérési út vagy fájlnev. Adja hozzá a letiltási mappa elérési útját.
1105-ös FTP-hiba küldése	Hiba: Nem támogatott protokoll. Az FTP protokoll OFF állásban van.
2101-es FTP-hiba küldése	Hiba: Nem lehet csatlakozni. Adja meg a letiltott gazdagép nevét/IP-címét.
2101-es FTP-hiba küldése	Hiba: Nem lehet csatlakozni. Helytelen portszámot rendeljen hozzá.
2101-es FTP-hiba küldése	Hiba: Nem lehet csatlakozni. A hálózat nincs csatlakoztatva.
2102-es FTP-hiba küldése	Hiba: Nem lehet csatlakozni az időtúllépéshez. A szerver nem tud kommunikálni.
2102-es FTP-hiba küldése	Hiba: Nem lehet csatlakozni az időtúllépéshez. Küldje el az FTP-kiszolgálót nem támogató kiszolgálót.

2103-as FTP-hiba küldése	Hiba: Válasz várjon időtúllépéssel. A szerver nem tud kommunikálni.
2201-es FTP-hiba küldése	Hiba: Hálózati átvitel. Hiba történik a hálózaton.
2202-es FTP-hiba küldése	Hiba: Hálózati átvitel időtúllépéssel. Hiba történik a hálózaton.
2203-as FTP-hiba küldése	Hiba: Válasz várjon időtúllépéssel. A megadott időn túl nem érkezik válasz a szervertől.
3101-es FTP-hiba küldése	Hiba: szerver válasz. A szerver hibaállapotban van.
9181-es FTP-hiba küldése	Hiba: Az oldal maximális száma vége. Egy küldési fájl oldalainak száma meghaladja a 999 oldalt.
E-mail küldése 1101-es hiba	Hiba: Gazda neve. Az SMTP-kiszolgáló neve nincs beállítva. Hiba: SMTP-kiszolgálónév.
E-mail küldése 1102-es hiba	Hiba: Felhasználónév/jelszó. A hitelesítéshez használt felhasználói azonosítót nem vagy rosszul adta meg. Rossz hitelesítési jelszó lett megadva.
E-mail küldése 1104-es hiba	Hiba: nincs címzett címe. A cél címe nincs megadva.
E-mail küldése 1105-ös hiba	Hiba: Nem támogatott protokoll. Az SMTP protokoll OFF állásban van.
E-mail küldése 1106-os hiba	Hiba: nincs feladó információ. A feladó címe nincs megadva.
E-mail küldése 2101-es hiba	Hiba: Nem lehet csatlakozni. Válassza az [Egyéb hitelesítés] lehetőséget a POP SMTP előtti hitelesítésekor.
E-mail küldése 2101-es hiba	Hiba: Nem lehet csatlakozni. A megadott szerver nem SMTP-szerver.

E-mail küldése 2101-es hiba	Hiba: Nem lehet csatlakozni. A hálózat nincs csatlakoztatva.
E-mail küldése 2102-es hiba	Hiba: Nem lehet csatlakozni az időtúllépéshez. A szerver nem tud kommunikálni.
E-mail küldése 2103-as hiba	Hiba: Válasz várjon időtúllépéssel. A szerver nem tud kommunikálni.
E-mail küldése 2201-es hiba	Hiba: Hálózati átvitel. Hiba történik a hálózaton.
E-mail küldése 2202-es hiba	Hiba: Hálózati átvitel időtúllépéssel. Hiba történik a hálózaton.
E-mail küldése 2203-as hiba	Hiba: Válasz várjon időtúllépéssel. A megadott időn túl nem érkezik válasz a szervertől.
E-mail küldése 2204-es hiba	Hiba: E-mail méretkorlát. Az e-mail melléklet mérete meghaladja a korlátot.
E-mail küldése 3101-es hiba	Hiba: szerver válasz. A szerver hibaállapotban van.
E-mail küldése 3101-es hiba	Hiba: szerver válasz. A szerver beállítása nem hitelesítve van rendesen.
E-mail küldése 3201-es hiba	Hiba: Nem található hitelesítési mechanizmus. Nem támogatott SMTP hitelesítési mechanizmus található.
E-mail küldése: 9181-es hiba	Hiba: Az oldal maximális száma vége. Egy küldési fájl oldalainak száma meghaladja a 999 oldalt.
TWAIN 2202-es hiba	Hiba: Hálózati átvitel időtúllépéssel. A megadott időn túl nem érkezik válasz a szervertől.

TWAIN 9181-es hiba	Hiba: Az oldal maximális száma vége. Egy küldési fájl oldalainak száma meghaladja a 999 oldalt.
Szoftverhiba 5101	Hiba: Még nincs csatlakoztatva. Műveleti fogantyú hiba. Hiba a műveleti fogantyúban tárolt állapottal kapcsolatban.
Szoftverhiba 5102	Hiba: már csatlakoztatva. Műveleti fogantyú hiba. Hiba a műveleti fogantyúban tárolt állapottal kapcsolatban.
5103-as szoftverhiba	Hiba: Még nincs megnyitva. Hiba a tárolási állapottal kapcsolatban a műveleti fogantyúban.
5104-es szoftverhiba	Hiba: Már megnyitva. Hiba a tárolási állapottal kapcsolatban a műveleti fogantyúban.
Szoftverhiba 7101	Hiba: memóriafoglalás. Nincs elegendő memória.
7102-es szoftverhiba	Hiba: Socket létrehozása. Nem lehet kommunikációs aljzatot létrehozni.
Szoftverhiba 720f	Hiba: Ismeretlen hiba. Nem sikerült megállapítani az okot.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1101	E-mail küldési hiba: Gazdanév. Az SMTP-kiszolgáló neve nincs beállítva. Hiba: SMTP-kiszolgálónév.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1101	FTP küldési hiba: Gazdanév. Adja meg a letiltott gazdagép nevét/IP-címét.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1102	E-mail küldési hiba: Felhasználónév/jelszó. A hitelesítéshez használt felhasználói azonosítót nem vagy rosszul adta meg. Rossz hitelesítési jelszó lett megadva.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1102	SMB/FTP-hiba küldése: Felhasználónév/jelszó vagy Megosztott név/mappané. A domain név nincs megadva.

<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1102</p>	<p>SMB/FTP-hiba küldése: Felhasználónév/jelszó vagy Megosztott név/mappanév. Felhasználó/jelszó letiltása hozzárendelése.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1102</p>	<p>SMB hiba küldése: Felhasználónév/jelszó vagy Megosztott név/mappanév. A letiltott megosztott név hozzárendelése.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1102</p>	<p>SMB hiba küldése: Felhasználónév/jelszó vagy Megosztott név/mappanév. Gazdanév hiba.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1103</p>	<p>SMB/FTP-hiba küldése: elérési út vagy fájlnev. A domain név nincs megadva.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1103</p>	<p>SMB/FTP-hiba küldése: elérési út vagy fájlnev. Csatlakozzon ahhoz a mappához, amely nem engedélyezett hivatkozáshoz/íráshoz.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1103</p>	<p>SMB/FTP-hiba küldése: elérési út vagy fájlnev. Adja hozzá a letiltási mappa elérési útját.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1104</p>	<p>E-mail küldési hiba: Nincs címzett. A cél címe nincs megadva.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1105</p>	<p>E-mail küldési hiba: Nem támogatott protokoll. Az SMTP protokoll OFF állásban van.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1105</p>	<p>SMB küldési hiba: Nem támogatott protokoll. Az SMB protokoll OFF állásban van.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1105</p>	<p>FTP küldési hiba: Nem támogatott protokoll. Az FTP protokoll OFF állásban van.</p>

<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 1106</p>	<p>E-mail küldési hiba: Nincs információ a feladóról. A feladó címe nincs megadva.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2101</p>	<p>E-mail küldési hiba: Nem lehet csatlakozni. A hálózat nincs csatlakoztatva.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2101</p>	<p>E-mail küldési hiba: Nem lehet csatlakozni. Válassza az [Egyéb hitelesítés] lehetőséget a POP SMTP előtti hitelesítésekor.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2101</p>	<p>E-mail küldési hiba: Nem lehet csatlakozni. A megadott szerver nem SMTP-szerver.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2101</p>	<p>SMB/FTP küldési hiba: Nem lehet csatlakozni. Adja meg a letiltott gazdagép nevét/IP-címét.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2101</p>	<p>SMB/FTP küldési hiba: Nem lehet csatlakozni. Helytelen portszámot rendeljen hozzá.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2101</p>	<p>SMB/FTP küldési hiba: Nem lehet csatlakozni. A hálózat nincs csatlakoztatva.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2102</p>	<p>E-mail küldése/FTP hiba: Nem lehet csatlakozni időtúllépéssel. A szerver nem tud kommunikálni.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2102</p>	<p>FTP küldési hiba: Nem lehet csatlakozni időtúllépéssel. Küldje el az FTP-kiszolgálót nem támogató kiszolgálót.</p>
<p>Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2103</p>	<p>E-mail küldése/SMB/FTP hiba: Válasz várjon időtúllépéssel. A szerver nem tud kommunikálni.</p>

Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2201	E-mail küldése/ SMB/ FTP hiba: Hálózati átvitel. Hiba történik a hálózaton.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2202	E-mail küldési/FTP-hiba: Hálózati átvitel időtúllépéssel. Hiba történik a hálózaton.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2202	TWAIN-hiba küldése: Hálózati átvitel időtúllépéssel. A megadott időn túl nem érkezik válasz a szervertől.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2203	E-mail küldése/FTP hiba: Válasz várjon időtúllépéssel. A megadott időn túl nem érkezik válasz a szervertől.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 2204	E-mail küldési hiba: E-mail méretkorlát. Az e-mail melléklet mérete meghaladja a korlátot.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 3101	E-mail küldése/FTP hiba: szerver válasz. A szerver hibaállapotban van.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 3101	E-mail küldési hiba: Szerver válasz. A szerver beállítása nem hitelesítve van rendesen.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 3201	E-mail küldési hiba: Nem található hitelesítési mechanizmus. Nem támogatott SMTP hitelesítési mechanizmus található.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 5101	Szoftverhiba küldése: még nincs csatlakoztatva. Műveleti fogantyú hiba. Hiba a műveleti fogantyúban tárolt állapottal kapcsolatban.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 5102	Szoftverhiba küldése: már csatlakoztatva. Műveleti fogantyú hiba. Hiba a műveleti fogantyúban tárolt állapottal kapcsolatban.

Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 5103	Szoftverhiba küldése: Még nincs megnyitva. Hiba a tárolási állapottal kapcsolatban a műveleti fogantyúban.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 5104	Szoftverhiba küldése: Már megnyitva. Hiba a tárolási állapottal kapcsolatban a műveleti fogantyúban.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 7102	Szoftverhiba küldése: Socket létrehozása. Nem lehet kommunikációs aljzatot létrehozni.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 720f	Szoftverhiba küldése: Ismeretlen hiba. Nem sikerült megállapítani az okot.
Küldési hiba. A munkát törölték. Nyomja meg a [Vége] gombot. 9181	E-mail küldése/SMB/FTP/TWAIN Hiba: Az oldalak maximális száma vége. Egy küldési fájl oldalainak száma meghaladja a 999 oldalt.
"Túllépte az elfogadható tűzőkapcsok számát."	Túllépte az elfogadható tűzőkapcsok számát?
"Papír hozzáadása a #. kazettába."	Kifogyott a jelzett kazettából a papír?
"Papír hozzáadása a többcélú tálcába."	A megadott méretű papír van betöltve a többcélú tálcába?
"Add Staples."	Kifogytak a tűzőkapcsok a dokumentumfiniserből?
"Add toner."	
"Hiba történt."	Belső hiba történt. Jegyezze fel a panelen megjelenő hibakód számát. Lásd fent.
"Box Limit Exceeded."	A dokumentumdoboz megtelt, és nincs további tárhely; A munkát törölték. A Repeat Copy Box megtelt, és nincs további ismételt másolat.

"Nem lehet csatlakozni a hitelesítési kiszolgálóhoz."	
"Nem lehet kétoldalas nyomtatást erre a papírra."	Olyan papírméretet/típust választott, amely nem nyomtatható kétoldalasan?
"Nem tudja végrehajtani ezt a munkát."	A munkát a Munkakönyvelés korlátozza.
"Ezt a papírt nem lehet beszámítani."	Olyan papírméretet választott, amelyet nem lehet eltolni (A3, B4, A5R, B6R, Folio, Ledger, Statement és 8K)?
"Ez a papírtípus nem lyukasztható."	Nem lyukasztható papírméretet/típust választott?
– Ezt a papírt nem lehet összetűzni.	Nem tűzhető papírméretet/típust választott?
– Ellenőrizze a borítót.	Nyitva vannak a fedelek? Az üzenet jelzi, hogy melyik fedél van nyitva?
"Ellenőrizze a dokumentumfeldolgozót."	Nyitva van a dokumentumfeldolgozó? Nyitva van a dokumentumadagoló felső fedele?
– Ellenőrizze a befejezőt.	A dokumentumfiniser megfelelően van beállítva?"
– Tisztítsa meg a hasított üveget.	A hasított üvegen szennyeződést azonosítottak.
– Ürítse ki a lyukasztóhulladék-dobozt.	A 3000 lapos finiser lyukasztóhulladék doboza megtelt.
"Nem sikerült megadni a Munkakönyvelést."	A nyomtató-illesztőprogramban nincs megadva a feladat elszámolása.

"Nem sikerült tárolni a munkamegőrző adatokat."	
"A faxbox limit túllépve."	A faxfiók megtelt, és nincs további tárhely.
"A befejező tálca tele van papírral."	Túllépte a dokumentumfiniser tálca elfogadható tárolási kapacitását?"
– Az összecukható tálca tele van papírral.	Túllépte a 3000 lapos dokumentumfiniser hajtogatható tálcájának elfogadható tárolási kapacitását?"
"Hard Disk error. A feladat megszakadt. Nyomja meg az [End] ## gombot"	Hiba történt a merevlemezen.
"Helytelen bejelentkezési felhasználónév vagy jelszó."	
"Túllépte a munkaköri számviteli korlátozást."	A nyomtatási szám meghaladta a Job Accounting által korlátozott megengedett számot.
– A Job Separator tele van papírral.	Túllépte a feladatelválasztó tálca maximális kapacitását?
"KPDFL hiba."	PostScript-hiba történt.
"A postafiók tálcája tele van papírral."	
"Memóriakártya hiba."	Hozzáférés közben eltávolították a memóriakártyát (Compact Flash)? Érvényes memóriakártya volt behelyezve?
"Memóriakártya hiba. A feladat megszakadt. Nyomja meg a [Vége] gombot. Kód: 01	Memóriakártya hiba: Formázási hiba.

"Memóriakártya hiba. A feladat megszakadt. Nyomja meg a [Vége] gombot. Kód: 04	Memóriakártya hiba: Nincs elegendő hely a memóriakártyán a művelet végrehajtásához.
– Megtelt a memória.	Nem lehet folytatni a munkát, mert elfogyott a memória."
"Kevés a memória"	Logikai zárolás
"Papírelakadás. ####"	Jegyezze fel a panelen megjelenő elakadás hely számát. Hagyja bekapcsolva a gépet.
"Túlcsordulás a nyomtatásban."	Figyelem. Kevés a nyomtatómémória.
"Removable memory error."	Hiba történt az USB-memóriában vagy a Compact Flash memóriában.
"A cserélhető memória eltávolítva."	
"Cserélje ki az összes eredetit, és nyomja meg a [Folytatás] gombot."	
"Cserélje ki a használtfesték-tartályt."	A használtfesték-tartály megtelt.
"Minden eredeti visszaállítása a dokumentumadagolóban."	Maradt eredeti dokumentum a dokumentumadagolóban?
"A lapolvasó memóriája megtelt."	A lapolvasás nem hajtható végre, mert nincs elegendő memória a lapolvasó számára. Túllépte az elfogadható szkennelési számot?
"Szkennelés szünetel"	A tömörített, tömörített, elforgatott, áthelyezett vagy törölt képadatok DMA-átvittele nem fejeződik be egy meghatározott időn belül.

– Állítsa be az összecsukható tálcát.	Megfelelően van felszerelve a hajtogató tálca a 3000 lapos dokumentumfiniserbe?
"Állítsa be az összecsukható egységet."	Megfelelően van felszerelve a hajtogató tálca a 3000 lapos dokumentumfiniserbe?
– Állítsa be a lyukasztóhulladék-dobozt.	A használtfesték-tartály nincs megfelelően behelyezve.
"Set the waste toner box."	A használtfesték-tartály nincs megfelelően behelyezve.
"Tűzési hiba."	Az elakadás helye megjelenik a panelen. Hagyja bekapcsolva a gépet.
– Tűzdelekvár.	Az elakadás helye megjelenik a panelen. Hagyja bekapcsolva a gépet.
"Az azonosító nincs regisztrálva."	A fiókazonosító # nem egyezik.
"A memóriakártya nincs formázva."	A cserélhető memória formázva van ezzel a géppel?
– A telefonkagyló kiakadt.	
"A cserélhető memória nincs formázva."	A cserélhető memória formázva van ezzel a géppel?
"A forrásfájl nem található."	A megadott fájl nem található.
"A gép felső tálcája tele van papírral."	A készülék tetején lévő kimeneti tálca megtelt.
"A #. tálca tele van papírral."	Túllépte az elfogadható tárolókapacitást a 3000 lapos dokumentumfiniser A, B vagy C kimeneti tálcái közül?

"Figyelmeztetés alacsony memória."	A nem elegendő memória miatt a további szkennelés nem hajtható végre.
------------------------------------	---

Hibakód	Leírás
0xF330	Összetevő: RIP. Kategória: RIP. Helyreállítás lehetetlen hiba (A CreatePrint és az API visszatérési értéke közvetett).
0xF331	Összetevő: RIP. Kategória: RIP. Nem sikerült inicializálni.
0xF333	Összetevő: RIP. Kategória: RIP. Hozzáférési hiba a ME-hez.
0xF335	Összetevő: RIP. Kategória: RIP. A TASK átváltása sikertelen.
0xF336	Összetevő: RIP. Kategória: RIP. IOBL folyamathiba.
0xFB30	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Nem sikerült csatlakoztatni a vezérlő kommunikációját indításkor. Kék hátsó képernyő. Nem lehet karbantartási módba lépni.
0xFB31	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Nem volt hajlandó csatlakoztatni a vezérlő kommunikációját indításkor. Kék hátsó képernyő. Nem lehet karbantartási módba lépni.
0xFB32	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Ideje elindítani a kérés parancsot (az indítási kérés parancsot nem sikerült fogadni). Kék hátsó képernyő. Nem lehet karbantartási módba lépni.
0xFB33	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. A rendszer észleli a vezérlővel való kommunikáció megszakítását – vár a fogadásra: válassza az () OK return, recv() RX adathossz 0. Kék hátsó képernyő. Nem lehet karbantartási módba lépni.

0xFB34	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Időtúllépés a választávirati üzenethez (nem sikerült távirati válaszüzenetet fogadni meghatározott időn belül). Abban az esetben, ha nem a httpd-n keresztül, ez a hiba lép fel (ha nem lesz CGI-időtúllépés).
0xFB35	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Visszaélésszerű parancsot kapott a vezérlőtől. Jelenleg csak az a váratlan parancs jelenik meg, amikor az indítási kérés parancsára vár.
0xFB36	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Csatlakozási hiba észlelhető, amikor a vezérlőtől érkező távirati válaszra vár. select () függvény visszaadta a hibát (az EINTR kivételével).
0xFB37	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Csatlakozási hiba észlelhető, amikor a vezérlőtől érkező távirati válaszra vár. rcv () függvény a hibát adta vissza.
0xFB38	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Kommunikációs hiba észlelhető a (UNIX tartomány használatával) választávirati üzenet átvitelekor a panelen. send() függvény visszaadta a hibát (az EINTR kivételével).
0xFB39	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Döntő hiba észlelhető a vezérlőtől érkező választávirati üzenet fogadásának/átvitelének feldolgozása során. Nem sikerült megszerezni a semafo-t???
0xFB3A	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Kommunikációs hiba észlelhető, amikor elküldi a szükséges választávirati üzenetet a panelről. send() függvény visszaadta a hibát (az EINTR kivételével).
CF000	Összetevő: HDD. Sikertelen inicializálás a "dbinit, hostif_stat_chg" parancssal.
CF000	A kezelőpanel PWB kommunikációs hiba.
CF010	ROM ellenőrző összeg hiba.
CF010	Fő PWB ellenőrző összeg hiba/rendszerhiba. Kommunikációs hiba a központ és a fővezérlő között.

CF012	ROM ellenőrző összeg hiba.
CF020	Memória-ellenőrző összeg hiba/Operációs rendszer hiba.
CF030	Fő PWB rendszerhiba.
CF040	Motor PWB kommunikációs hiba.
CF040	Motor PWB kommunikációs hiba.
CF041	Szkenner PWB kommunikációs hiba.
CF050	Motor ROM ellenőrző összeg hiba.
CF060	Motor RAM hiba.
CF070	Flash ROM hiba. Hibás flash ROM (melyik?).
CF080	Flash ROM hiba (letöltés közben). Hibás flash ROM (melyik?).
CF090	Faxrendszer M kommunikációs hiba.
CF125	Szkenner egység hiba
CF131	Összetevő: PCM. Kategória: OS. Sikertelen inicializálás a "dbinit, hostif_stat_chg" paranccsal.
CF131	Összetevő: PCM. Kategória: OS. Nem sikerült beszerezni az entitásadatokat a „dbinit, hostif_stat_chg” paranccsal.
CF145	Fax egység hibája.

CF14F	Áramforrás másodlagos oldali hiba/operációs rendszerhiba. A működés instabillá válik az áramellátási hiba (barnulás vagy áramkiesés) helyreállítása után. A fali feszültség instabil, vagy a fő tápkapcsolót 1 másodpercen belül KI/BE kapcsolják.
CF14F	Összetevő: OS. Kategória: OS. Az elsődleges tápfeszültség átmenetileg leesett, és a helyreállítási működés nem volt stabil. Ha a bemeneti tápfeszültség nem stabil, amikor a fő SW gyorsan (körülbelül 1 másodpercig) ki/be kapcsol, akkor ez a probléma jelentkezik.
CF186	Nyomtatási egység: DVU_PRT_SYSERR_F226_ERROR (Videóadat-öblítési hiba)
CF18A	A motor firmware nem kompatibilis.
CF18C	Document BOX hiba.
CF1FF	Összetevő: ScanSys. Kategória: ScanSys. Ha a lapolvasó lapolvasási paramétere hibás a felülről.
CF1FF	Összetevő: IPlogical. Kategória: PrintSystem. Nem sikerült beszerezni a Config, SystemStatus példányát. Használja az alábbi osztályt: ipl_search_output.cpp, ipl_feeder_spec.cpp, outputcheck.cpp.
CF1FF	Összetevő: Gépkonfiguráció. Kategória: PrintSystem. Nem sikerült beszerezni a Config, SystemStatus példányát. Használja az alábbi osztályt: machine_status_engine.cpp.
CF1FF	Összetevő: OutputMission. Kategória: PrintSystem. A "Lib" növelése és csökkentése arra az esetre, ha még akkor is, ha nem áll rendelkezésre eredeti, megpróbálta feldolgozni a növekvő és a csökkenést.
CF1FF	Összetevő: OutputMission. Kategória: PrintSystem. Abban az esetben, ha az egyoldalas/duplex/kényszeres duplextől eltérő más értéket (közvetett értéket) adunk meg a "Lib" növelésére és csökkentésére.
CF1FF	Összetevő: OutputMission. Kategória: PrintSystem. A Job címe esetén az értékstruktúra NULL.

CF1FF	Összetevő: OutputMission. Kategória: PrintSystem. A kimenet befejezésének kódja esetén az értesítés közvetett.
CF1FF	Összetevő: OutputMission. Kategória: PrintSystem. Amikor az eredeti információkat a tárhelyre írja, arra az esetre, ha a választ [Egyéb hiba] néven kapja vissza.
CF1FF	Összetevő: OutputMission. Kategória: PrintSystem. Abban az esetben, ha a választ [Finiser out of order Error] (Finiser out of order Error) címmel kapja meg, [Nincs adagoló elérhető a keresésben] a Paper feed/Eject "Lib" menüpontból.
CF1FF	Összetevő: OutputMission. Kategória: PrintSystem. Abban az esetben, ha a "Lib" forgatási számítás hibájaként kap választ.
CF1FF	Összetevő: PrintSystem. Kategória: PrintSystem. Nem sikerült beszerezni a Config, SystemStatus példányát. Használja az alábbi osztályt: print_startup.cpp.
CF1FF	Alkatrész: SVI. Kategória: LioPanel. Logikai hiba (adott paraméter esetén NULL).
CF214	Kodek: GICL_CDC_ERR_FACTOR_JPEG (több hardverhiba, szoftverhiba).
CF215	Kodek: GICL_CDC_ERR_FACTOR_SRLE (több hardverhiba, szoftverhiba).
CF234	Adatkonverziós hiba.
CF235	Hibakód e-mail fogadásakor/nyomtatásakor.
CF245	Folyamatkezelő: SYS_PRCM_ERR_FACTOR_SVC_PROC_DOWN (Az eszköz folyamata leállt).
CF246	Folyamatkezelő: SYS_PRCM_ERR_FACTOR_DEV_PROC_DOWN (Az eszköz folyamata leállt).

CF247	Folyamatkezelő: SYS_PRCM_ERR_FACTOR_JOBIMG_PROC_DOWN (A munkakép folyamata leállt).
CF247	Összetevő: ScanSys. Kategória: ScanSys. Könyvtári hiba a ScanSys-ben.
CF248	Alkatrész: ISMERETLEN. Kategória: ISMERETLEN.
CF248	Alkatrész: ISMERETLEN. Kategória: ISMERETLEN. A kód jelen van a Kyocera Barfode Font CF kártyával.
CF248	Folyamatkezelő: SYS_PRCM_ERR_FACTOR_PRN_PROC_DOWN (A nyomtató folyamata leállt).
CF256	Faxrendszer M IOBL vagy KUIOLIB hiba. Rossz érintkezés a faxkártya kártyáján a helytelen beszerelés miatt.
CF257	Alkatrész: LFM. Kategória: FaxSys. KUIOLIB hiba. Rossz érintkezés a faxkártya kártyáján a helytelen beszerelés miatt.
CF257	Faxrendszer M IOBL vagy KUIOLIB hiba. Rossz érintkezés a faxkártya kártyáján a helytelen beszerelés miatt.
CF25E	Hálózati menedzser:
CF25F	Alkatrész: LFM. Kategória: FaxSys. Példányellenőrzési hiba, Paraméterhiba felülről.
CF26F	Összetevő: PrintSys. Kategória: PrintSys. Akkor fordul elő, amikor a VideoDriver hibát észlel. Video_Driver osztály általi használat: A függvény neve, tényezője megtalálható a részletkóddal.
CF26F	Nyomtatási rendszer egyéb hibák. A v.2.03B hibáját a 2.04A verzió javította (Füzet > Füzetnyomtatás).
CF26F	Rendszerállapot menedzser:

CF278	Energiatakarékossági menedzser:
CF320	Összetevő: LioFax. Kategória: FaxSys. Megfigyelő törlési hiba történt a mentési folyamat során. Hiba érkezett az EventManager metódusától vagy a Tx üzenettől.
CF321	Összetevő: LioFax. Kategória: FaxSys. A LioFax inicializálásának szegmenskódja eltér a „03KH”-tól.
CF323	Összetevő: LioFax. Kategória: FaxSys. Az oldalosztály visszatérési címe FAX Tx/Rx küldésekor egy másik rendellenes hiba. Entitás (Config, BOX stb.) hozzáférési hiba.
CF324	Összetevő: LioFax. Kategória: FaxSys. Entitásparaméter hiba.
CF325	Összetevő: LioFax. Kategória: FaxSys. Abban az esetben, amikor Error visszatért az LFM-ből.
CF326	Összetevő: LioFax. Kategória: FaxSys. IOBL hiba.
CF327	Összetevő: LioFax. Kategória: FaxSys. KUIOLIB hiba, CodeChange hiba, FaxLib hiba idején (Sender recorde, Entity related error).
CF32F	Összetevő: LioFax. Kategória: FaxSys. Példányellenőrzési hiba. Paraméterhiba felülről.
CF337	Eszközhiba (szkennelés vezérlése):
CF3FF	Összetevő: RIP. Kategória: RIP. Egyéb/Rendszerdöntő hiba.
CF423	Összetevő: FaxJOB. Kategória: FaxSys. Mivel a hiba visszatért az IF-nél a DocumentBox, JobInfo, Config Entity esetében.

CF423	Összetevő: FaxJob. Kategória: FaxSys. A hiba visszatért az alábbi entitáshoz való hozzáféréskor (adatszerzés, adatok beállítása): job_ent(JobModel,JobInfo), config_ent, booking, account(tanúsítvány), document_box.
CF423	Faxrendszer M hiba. Hibás adat vagy érték észlelhető a következő funkció használatakor. Vagy rossz érintkezés a faxkártyánál a helytelen telepítés miatt.
CF423	Faxrendszer M hiba. Az IF hiba az ACT_Account_Manager rendszer hitelesítése során észlelhető. Vagy rossz érintkezés a faxkártyánál a helytelen telepítés miatt.
CF424	Összetevő: FaxJob. Kategória: FaxSys. Mivel a hiba visszatért az IF beszerzésekor a rendszerhitelesítéshez az ACT_Account_Managertől.
CF424	Összetevő: FaxJob. Kategória: FaxSys. Az alábbi entitásra vonatkozó dátumból kapott dátum váratlan adat: job_ent(JobInfo).
CF427	Összetevő: FaxJob. Kategória: FaxSys. A hiba visszatért a LioFax megfigyelő hozzáadásának/törlésének IF-jére.
CF42F	Összetevő: FaxJob. Kategória: FaxSys. Ahogy a NULL mutató átadása megtörtént az osztályban. Mivel a memórafoglalás megghiúsult az új értékkel a kupactartományban: A szegmens lemorzsolódásának megakadályozása érdekében érvényesítés.
CF42F	Összetevő: FaxJob. Kategória: FaxSys. Az osztály generálásakor sikertelen új adattartomány beszerzése, soft logikai hiba (szoftverhiba).
CF433	Összetevő: NetClient. Kategória: ImageProcess. Entitáshiba.
CF434	Összetevő: NetClient. Kategória: ImageProcess. Az entitásadatok érvénytelenek.
CF437	Összetevő: NetClient. Kategória: ImageProcess. Egyéb könyvtári hiba (ImageLibrary, PageData, EventManager).
CF43F	Összetevő: NetClient. Kategória: ImageProcess. Létfontosságú (nincs memória, érvénytelen paraméter stb.).

CF441	Összetevő: CreateScan. Kategória: ImageProcess. Inicializálási hiba.
CF444	Összetevő: CreateScan. Kategória: ImageProcess. Az entitásadatok érvénytelenek.
CF445	Összetevő: CreateScan. Kategória: ImageProcess. Middleware Error (LioScanner hiba).
CF451	Összetevő: CreatePrint. Kategória: ImageProcess. Inicializálási hiba.
CF433 CF434 CF437 CF43F CF441 CF444 CF445 CF451	HDD képfeldolgozási hiba. A HDD-n tárolt feladatok megsemmisítése. Ez akkor fordulhat elő, amikor kiválasztja a tárolt másolási vagy szkennert feladatot hívásához szükséges billentyűket egy egyéni fiókból.
CF453	Összetevő: CreatePrint. Kategória: ImageProcess. Entitáshiba.
CF454	Összetevő: CreatePrint. Kategória: ImageProcess. Entitásadatok eltérése.
CF45F	Összetevő: CreatePrint. Kategória: ImageProcess. Egyéb hiba.
CF460	Összetevő: CreateBox (Memory Tx). Kategória: ImageProcess. Helyreállíthatatlan hiba.
CF463	Összetevő: CreateBox (Memory Tx). Kategória: ImageProcess. Entitáshiba.
CF46F	Összetevő: CreateBox (Memory Tx). Kategória: ImageProcess. Létfontosságú (nincs memória, érvénytelen paraméter stb.).
CF46F	PDL értelmező: REN_INT_ERR_FACTOR_GENERAL (egyéb általános hiba).
CF470	Összetevő: CreateFax. Kategória: ImageProcess. Helyreállíthatatlan hiba.
CF473	Összetevő: CreateFax. Kategória: ImageProcess. Entitáshiba.

CF47F	Összetevő: CreateFax. Kategória: ImageProcess. Létfontosságú (nincs memória, érvénytelen paraméter stb.).
CF484	Összetevő: Szerk. Kategória: ImageProcess. Érvénytelen adatok (PageData).
CF487	Összetevő: Szerk. Kategória: ImageProcess. Egyéb könyvtári hiba (ImageLibrary).
CF48F	Összetevő: Szerk. Kategória: ImageProcess. Alapvető.
CF490	Komponens: Kimenet (fax). Kategória: ImageProcess. Helyreállíthatatlan hiba.
CF493	Komponens: Kimenet (fax). Kategória: ImageProcess. Entitáshiba.
CF494	Komponens: Kimenet (fax). Kategória: ImageProcess. Az entitásadatok érvénytelenek.
CF45F CF453 CF454 CF45F CF460 CF463 CF46F CF470 CF473 CF47F CF484 CF487 CF48F CF490 CF493 CF494	HDD képfeldolgozási hiba. A HDD-n tárolt feladatok megsemmisítése. Ez akkor fordulhat elő, amikor kiválasztja a tárolt másolási vagy szkenerfeladat hívásához szükséges billentyűket egy egyéni fiókból.
CF515	
CF526	Rendszer hiba:
CF528	Alkatrész: SVI. Kategória: LioPanel. Paneladatok visszaélési hiba.
CF530	Alkatrész: PJJ. Kategória: RIP. Helyreállítás lehetetlen hiba: A szál létrehozása nem sikerült.
CF530	Összetevő: ReportEventService. Kategória: RIP. Helyreállítás lehetetlen hiba: A szál létrehozása nem sikerült.

CF530	Összetevő: SVCTL_FaxRx_Event_Control. Kategória: KI Sc. Mivel az EM_FaxRx_Ec_Event_Fax_Enable beszerzése nem sikerült.
CF530	Összetevő: SVCTL_Reservation_Event_Control. Kategória: KI Sc. Mivel nem vette észre az EM_Rsv_EC_op_Event_FaxJob_Ready eseményét.
CF530	Összetevő: SVCTL_Job_Start_Command. Mivel a JobInfo megadása a JSM_JobServiceManagernek NULL.
CF533	Alkatrész: PJJ. Kategória: RIP. Entitáshiba: amikor CLITICAL ERROR történt az ME hozzáférésnél.
CF533	Összetevő: ReportEventService. Kategória: RIP. Entitáshiba: amikor CLITICAL ERROR történt az ME hozzáférésnél.
CF551	Összetevő: MLPRN. Kategória: NetAppl. Feladatgenerálási hiba.
CF551	Összetevő: MLPRT. Kategória: NetAppl. Feladatgenerálási hiba.
CF551	Összetevő: EVR_LGS. Kategória: NetAppl. Feladatgenerálási hiba.
CF610	Összetevő: SSTUP. Kategória: OS. Hiba a SystemStartUp-ban (szálgenerálás, entitás adatgyűjtés, DiskManager művelet).
CF610	Határozatlan.
CF610	Rendszerindítási hiba.
CF615	Jelentésoldal-generátor: USV_RPG_ERR_FACTOR_STREAM (Streamhozzáférési hiba).
CF620	Összetevő: EventManager. Kategória: KM-Entity. Nem sikerült beszerezni/fogadni az eseményt a keretrendszerből.

CF620	Nem lehet nyomtatni.
CF620	Rendszer hiba. Hiba történt az eseményadatok beolvasása során. A panel a CF000-at azonos hibaként érzékeli.
CF620	Rendszer hiba. Hiba történt az eseményadatok beolvasása során. A panel a CF000-at azonos hibaként érzékeli. Nem lehet fájlokat betölteni a CF-kártyára.
CF630	Összetevő: PowerManagement. Kategória: OS. Nem sikerült fel- vagy leválasztani a feltétel átmenete során.
CF710	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (inetd).
CF713	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (inetd).
CF720	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (szolgáltatások).
CF723	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (szolgáltatások).
CF730	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (snmpd).
CF733	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (snmpd).
CF743	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (a gazdagépek engedélyezik).
CF750	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (gazdanév).
CF753	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (gazdanév).
CF760	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (papd).
CF763	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (papd).

CF770	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (cukor).
CF773	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (csészék).
CF780	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (dhcclient).
CF783	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (dhcclient).
CF790	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (smb).
CF793	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (smb).
CF7A0	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (netware).
CF7A3	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (netware).
CF7B0	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (ipfilter).
CF7B3	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (ipfilter).
CF7C0	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (ethermode).
CF7C3	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (ethermode).
CF7D0	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Hálózati fájl írási hiba (egyéb).
CF7D3	Összetevő: IIS. Kategória: NetApl. Entitáshiba (egyéb).
CF7D7	Kiolvasási hiba az SSL-ben (hitelesítési adatok).
CFAxx	HDD hiba.

CFAxx	HDD hiba.
CFA10	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Hiba a hot plug-érzékelő szálon belül, felülírt szál (nem sikerült kiadni az eseményt, nem sikerült a jelkezelőt működtetni).
CFA20	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Nem sikerült lekérni a memória méretét.
CFA23	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Hozzáférési hiba az Entitás a törzsadatok tárolási területén lévő összetevőjénél.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. CF-DETECT OPEN hiba <0x07>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. CF-DETECT IOCTL hiba <0x08>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. CF-DETECT CLOSE hiba <0x09>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. AES konverziós OPEN hiba <0x0a>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. AES konverziós IOCTL hiba <0x0b>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. AES konverzió CLOSE hiba <0x0c>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Az AES konverziós parancs visszatérési értéke <0x0d>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Üzenetsor létrehozási hiba <0x15>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Üzenetsor Tx hiba <0x16>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Üzenetsor Rx hiba <0x17>.
CFA30	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Üzenetsor törlési hiba <0x18>.

CFA37	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Event Tx error <0x19>.
CFA43	Összetevő: OS_TOOLS. Kategória: OS. Hozzáférési hiba az Entitás az USB-n aktiválási komponenshez.
CFB00	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_E_GENERIC).
CFB01	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_DNS_INVALID).
CFB02	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_DNS_NOSEVER).
CFB03	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_DNS_TIMEOUT).
CFB04	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_DNS_NOTFOUND).
CFB05	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_TCP_OPEN).
CFB06	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_TCP_CONNECT).
CFB07	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_TCP_READ).
CFB08	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_TCP_WRITE).
CFB09	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_SSL_CONNECT).
CFB0A	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_SSL_HANDSHAKE).

CFB0B	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_SSL_READ).
CFB0C	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_SSL_WRITE).
CFB0D	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_REQTIMEDOUT).
CFB0E	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_RSPTIMEDOUT).
CFB0F	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_CACHE_NONE).
CFB10	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_CACHE_EXPIRE).
CFB11	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_AUTH_UNKNOWN).
CFB12	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_AUTH_NOHEADER).
CFB13	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_AUTH_FORMAT).
CFB14	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_REDIRECT_FORMAT).
CFB15	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_REDIRECT_CANCELLED).
CFB16	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_REQ_HEADER_SIZEOVER).

CFB17	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_REQ_BODY_SIZEOVER).
CFB18	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_RSP_HEADER_SIZEOVER).
CFB19	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_REQ_TOOMANYCONTINUE).
CFB1A	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_HTTP_E_TLS_INTOLERANT).
CFB1B	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_FILEP_E_OPEN).
CFB1C	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_FILEP_E_READ).
CFB1D	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_CONTENT_E_SIZEOVER).
CFB1E	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_CONTENT_E_NO_CONTENT).
CFB1F	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_CONTENT_E_TOOMANYREDIRECT).
CFB20	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_CONTENT_E_TOOMANYAUTH).
CFB21	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_NOMEMORY).
CFB22	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_NOMEMORY_IMAGE).
CFB23	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_TOTAL_SIZEOVER).

CFB24	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_BADURL).
CFB25	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_BADMIMETYPE).
CFB26	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_MIXEDSECURETYPE).
CFB27	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_INPUTHISTORY_SIZEOVER).
CFB28	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_INPUT_REQUIRED).
CFB29	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_KMC_NOTIFYMAXWINDOW).
CFB2A	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_KMC_SWKOVERFLOW).
CFB2B	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_KMC_FILEDOWNLOAD).
CFB2C	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Netfront hiba (SLIM_BROWSER_ERROR_KMC_SEGFAULT).
CFB2C CFB30 CFB31	Panel hiba. NetFont hiba. Kommunikációs hiba a központ és a fővezérlő között inicializálás közben, vagy a vezérlő elutasította a kommunikációt az inicializálás során. A halál kék képernyője.
CFB30	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Nem sikerült csatlakoztatni a vezérlő kommunikációját indításkor. Kék hátsó képernyő. Nem lehet karbantartási módba lépni.
CFB30	Nem kompatibilis firmware szint a fő EEPROM-on.

CFB30	Nem kompatibilis firmware szint a fő EEPROM-on.
CFB31	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Nem volt hajlandó csatlakoztatni a vezérlő kommunikációját indításkor. Kék hátsó képernyő. Nem lehet karbantartási módba lépni.
CFB31	Sérült firmware a fő EEPROM-on.
CFB31	Sérült firmware a fő EEPROM-on.
CFB32	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Ideje elindítani a kérés parancsot (az indítási kérés parancsot nem sikerült fogadni). Kék hátsó képernyő. Nem lehet karbantartási módba lépni.
CFB32	Panel hiba. Időtúllépési kérés az indítási parancshoz. Nem érkezett meg a Start parancs. A rendszerfájl lehetséges megsemmisülése a merevlemezen. Nem lehet karbantartási módba lépni. A halál kék képernyője.
CFB33	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. A rendszer észleli a vezérlővel való kommunikáció megszakítását – vár a fogadásra: válassza az () OK return, recv() RX adathossz 0. Kék hátsó képernyő. Nem lehet karbantartási módba lépni.
CFB33	Panel hiba. Érzékeli a vezérlővel való kapcsolat megszakadását. A vezérlőkártya lehetséges túlhajtása vagy a rendszerfájl megsemmisülése a merevlemezen. Nem lehet karbantartási módba lépni. A halál kék képernyője.
CFB34	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Időtúllépés a választávirati üzenethez (nem sikerült távirati válaszüzenetet fogadni meghatározott időn belül). Abban az esetben, ha nem a httpd-n keresztül, ez a hiba lép fel (ha nem lesz CGI-időtúllépés).
CFB35	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Visszaélészerű parancsot kapott a vezérlőtől. Jelenleg csak az a váratlan parancs jelenik meg, amikor az indítási kérés parancsára vár.

CFB36	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Csatlakozási hiba észlelhető, amikor a vezérlőtől érkező távirati válaszra vár. select () függvény visszaadta a hibát (az EINTR kivételével).
CFB37	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Csatlakozási hiba észlelhető, amikor a vezérlőtől érkező távirati válaszra vár. rcv () függvény a hibát adta vissza.
CFB38	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Kommunikációs hiba észlelhető a (UNIX tartomány használatával) választávirati üzenet átvitelekor a panelen. send() függvény visszaadta a hibát (az EINTR kivételével).
CFB39	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Döntő hiba észlelhető a vezérlőtől érkező választávirati üzenet fogadásának/átvitelének feldolgozása során. Nem sikerült megszerezni a semafo-t???
CFB3A	Alkatrész: Panel. Kategória: KI-panel. Kommunikációs hiba észlelhető, amikor elküldi a szükséges választávirati üzenetet a panelről. send() függvény visszaadta a hibát (az EINTR kivételével).