2019.01.18 Ver.3



USB Scannelés beállítása Ms Windows operációs rendszerekhez FS/ECOSYS modelleknél. (Kivéve FS szériás gdi modellek)





Telepítéshez szükséges komponensek (3.)

Illesztőprogram telepítése (4.)

TWAIN driver setting (beállítás) (5.)

Problémák a telepítés során (6.)

USB illesztő cseréje (7.)



Telepítéshez szükséges komponensek

A scannelés beállítása független attól, hogy az eszköz az adott számítógépen telepítve van-e nyomtatóként, vagy sem. A nyomtatáshoz használt KX driver jelenléte, annak verziószáma vagy annak hiánya nem befolyásolja a TWAIN scannelés működését.!

Szükséges az adott gépcsaládhoz és operációs rendszer verzióhoz kiadott TWAIN scanner driver telepítése. Ezt a <u>https://www.kyoceradocumentsolutions.eu</u> weblapról töltheti le a legegyszerűbben. A "Products" menüpontban, az adott típus adatlapjára navigálva.

A "Related Downloads" ablakban található "Driver" linken tudja kiválasztani az ön operációs rendszerének megfelelő verziót. Minden esetben használja a "Scanner driver (TWAIN / WIA)" feliratú telepítő csomagot.

Régebbi modellek esetében ezt a készletet nem fogja megtalálni WIN 10 operációs rendszerhez, ebben az esetben amennyiben WIN 8/8.1 rendszerhez még elérhető ez az opció, használja azt a készletet.

Több generációval ezelőtti modellek esetében az utolsó támogatott Operációs rendszer a WIN 7 család!

A telepítő készlet zip-be csomagolva érhető el.

Fontos!

Ne használjon USB elosztót, valamint egy időben más képalkotó eszközt USB-n keresztül csatlakoztatva. Amennyiben lehetséges, KYOCERA eszközét használja inkább hálózati eszközként USB csatlakozás helyett, az egyszerűbb üzemeltethetőség és könnyebb funkció használat miatt.

Illesztőprogram telepítése

🔜 i 🖸 🛄 🖛 i scannah				
Fájl Kezdőlap Megosztás Nézet				~ 🕜
← → · ↑ 🧾 › Ez a gép › Asztal › scannah		~ 0	Keresés: scannah	Q
 Gyors elérés Asztal Letöltések Global Union # firmware Global Union # Global Union # firmware Global Union # Global Unio	Módosítás dátuma 2016. 09. 29. 10:52 2016. 09. 29. 10:52 2016. 09. 29. 10:52	Típus Fájlmappa Fájlmappa	Méret	~
3 elem				

A ZIP kicsomagolása után az első képen látható mappákat találja, a TWAIN mappában lévő SETUP.exe segítségével telepíthetjük a programot. A 2. képen látható módon, indítsuk rendszergazdaként. Kövessük a telepítőt, speciális beavatkozásra nem lesz szükség.

Global

'Union

Fájl Kezdőlap Me	gosztás Nézet Alkalma	száseszközők	~ (
← → ~ ↑ 📙 > Ez	a gép → Asztal → scannah →	TWAIN v ඊ	Keresés: TWAIN 🔎
Goos elérés Asztal Centre Court Goos Letoltések Centre Court Firmware INDD INDD Creative Cloud Fil ConeDrive Ez a gép 3 Dobjektumok Képek Letoltések Képek Letoltések Képek Letoltések	Név 1035.mst 1035.mst 1036.mst 1036.mst 1037.mst 1038.mst 1040.mst 1041.mst 1042.mst 1041.mst 1044.mst 1045.mst 1044.mst 1045.mst 1045.mst 1045.mst 1045.mst 1045.mst 1045.mst 1055.mst 1055.mst 1055.mst 2052.mst 2070.mst Choose_Folder.dll Ebstal ISSetup.dll MSVCP60.DLL MSVCP60.DLL	Megnyitás Típus 2016.06.29.0-57 MST fájl Megnyitás Típus 2016.06.29.0-57 MST fájl Futtatš srendszergazdaként Kompatibilitási problémák megoldása Futtatš srendszergazdaként Kompatibilitási problémák megoldása Futtatš srendszergazdaként Kompatibilitási problémák megoldása Futtatš srendszergazdaként Kompatibilitási proceszorral @ Ellenőrzés az ESET Endpoint Security programmal További beálítások @ Megosztás Hozzádás az archívumhoz ➡ Hozzádás az archívumhoz Hozzádás ehnez: "setup.rar" Tomöntés ebbe: "setup.rar", majd e-mail Tomöntés ebbe: "setup.rar", majd e-mail Tomöntés ebbe: "setup.rar", majd e-mail Kuldés Kuldés Kivágás Másolás Parancsikon létrehozása Torkés Litenovások	Méret 36 KB 40 KB 8 KB 39 KB 35 KB 33 KB 40 KB 36 KB 36 KB 36 KB 37 KB 36 KB 8 KB 37 KB 36 KB 36 KB 8 KB 37 KB 36 KB 9 36 KB 8 KB 37 KB 37 KB 9 914 KB 15 KB 364 KB 404 KB
▶ Zene	🛃 setup		3 977 KB
Windows (C:)	setup.iss	2016. 06. 29. 0:57 ISS fájl	1 KB



TWAIN driver setting / eszköz beállítása a telepített illesztőprogramon

A telepítő lefutása után a windows startmenüjében elérhetővé válik a KYOCERA fülön belül egy "twain driver setting" opció, ezt indítsa el. Az első képen látható felület fogadja.

		Kuocera scanner	Egység
Név Típus	Felvétel	Típus	C hüvelyk
	Törlés	ECOSYS M2040dn (USB)	metrikus
	Szerkesztés	Lapolvasó címe	
	Alapértelmezettként beállít	Kép tömörítés(Összes szín)	
		Jacson	Maga
		Kép tömörítés(Szürkeskála / Monokróm)	
		Kép tömöintés(Szürkeskála / Monokróm)	Magas
		Kép tömöittési Szükkeskála / Monokróm) Tömöittési szint Jacson Bistonsági protokoll beállításai SSL	Magas

Nyomja meg a felvétel gombot, majd a második képen látható módon, adjon egy tetszőleges nevet az eszköznek (ezen a néven fogják látni a képolvasó szoftverek eszközünket.) A modellek nem ABC sorrendben találhatóak, hanem megjelenésük sorrendjében. Ha a modell neve többször is szerepel, válassza az (USB) opciót. Az OK gomb megnyomásával mentheti a beállításokat, ezek után már felveheti TWAIN képolvasó eszközként KYOCERA készülékét tetszőleges képolvasó programban.



Telepítés során előforduló problémák

1.: Telepítettem megfelelően az eszközt, de nem lehet hozzá csatlakozni.

a/ A nyomtató alvó/low power módban van, állítsa készenléti állapotba a telepítéshez és a használathoz is. Twain csatornán keresztül külső program nem tudja felébreszteni az MFP-t, ezért úgy látja a szoftver, hogy nem lehet hozzá csatlakozni.

 b/ USB kapcsolat esetén ellenőrizze a kábelt, valamint a számítógép USB csatlakozóit. USB elosztó használatát lehetőség szerint kerülje.
 Legfeljebb 5m hosszú, egy darabból álló USB kábelt használjon.

c/ a windows update számára engedélyezve van az automatikus illesztőprogram telepítés/frissítés így egy univerzális USB illesztővel látja el a scannert, ezért nem lehet hozzá csatlakozni. A következő oldalon talál megoldást erre az esetre.

2: Nem látom a telepíthető eszközök listájában az MFP-met.

a/ Régebbi illesztő verziót próbál telepíteni mint az aktuális eszköz megjelenése, így nem ismeri azt. Mindig használja az adott eszközhöz online elérhető legfrissebb telepítő készletet.

b/ A belépő szintű asztali modellek, (FS-10.. , FS-12.. , FS-13.. Széria) GDI eszközök, így a telepítő nem fogja felismerni őket.

2.: Sikeresen telepítettem a drivert, de a scanner hibával leáll, vagy nem megfelelően scannel. (csak első oldalt, a többit nem, nem az általam adott beállításoknak megfelelően scannel)

Az ön által használt képolvasó szoftverben az eszköz hozzáadásakor, használatakor állítsa be a "legacy mode" vagy "natív felület" használatát, hogy az eszköz saját felületét használja scanneléskor, így nem tud olyan opciót adni amit az eszköz nem ismer, vagy hibás beállítással feladatot kérni.

USB illesztő cseréje

Global

Union

Nyissa meg a windows operációs rendszer eszközkezelőjét 1.kép, Itt a KÉPESZKÖZÖK menüpont alatt, vagy az USB vezérlők alatt találja meg a telepített KYOCERA eszközét. Nyissa meg az adott eszközt és kattintson az illesztőprogram frissítése menüpontra. 2.kép. Adja meg a számítógépen való tallózás segítségével a kicsomagolt scanner driver telepítőben lévő USBCN mappát célhelyként, majd kattintson a tovább gombra. Ha megtörtént az illesztő cseréje, indítsa újra az operációs rendszert és a nyomtatót is a megfelelő használat érdekében. Amennyiben WIN 8 / 10 operációs rendszere van és a régi MFP modellhez tartozó (ennek megfelelően régebbi aláírással rendelkező) USB illesztőt nem telepíti a windows, úgy az operációs rendszer "SPECIÁLIS RENDSZERINDÍTÁS" funkciójára van szükség, hogy az általa nem ellenőrizhető aláírással rendelkező illesztőprogramokat is telepíteni tudja.

(Az illesztőprogram-aláírás megkövetelésének letiltása opciót kell választani a speciális indítás során. Ez a régebbi listában a 11. windows 10 esetében a 7.)

